



Au1

Type	Hersteller	gleich	Seite
1876	V		181




Au2

Type	Hersteller	gleich	Seite
1875	V		181




Au4


Type	Hersteller	gleich	Seite
CY1	G		173
TCY1	U	= CY1	173
UY3	SV	~ UY11	178
UY4	SV		178
VY1	G		178

**Au5**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1882	V	= RGN1882	177
AZ1	G	~ AZ11	173
AZ2	P		173
AZ4	G	~ AZ12	173
G1882	V	= RGN1882	177
RGN1882	T	= G1882	177
TAZ1	U	= AZ1	173
VG5007	H	= AZ1	173

**Au6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1883	V	= RGN1883	186
RGN1883	T	= 1883	186

**Au7**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4651	P	= EZ4	175
AZ3	P		173
EZ1	V	~ EZ11	175
EZ2	VU		175
EZ3	VU	~ EZ12	175
EZ4	VU	= 4651	175
FZ1	V	~ EZ11	175
TEZ2	U	= EZ2	175
TEZ3	U	= EZ3	175
TEZ4	U	= EZ4	175

**Au8**


Type	Hersteller	gleich	Seite
CY2	G		173
TCY2	U	= CY2	173

**Au9**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EB4	V	~ EB11	185
TEB4	U	= EB4	185

**Au10**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EAB1	V		174

**Au11**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4683	P	= AD1/350	184
AD1	G		39
AD1/350	T	AD1	184
AD1spez.	U	= AD1/350	184
EbIII	T	= AD1	39
KC1	G		98
KC3	G		98
KC4	G		98
TAD1	U	= AD1	39
TKC1	U	= KC1	98
TKC3	U	= KC3	98
TKC4	U	= KC4	98

**Au12**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AC2	G		39
BiIV	T	= AC2	39
CC2	G	~ AC2	184
EC2	G	~ AC2	185
TAC2	U	= AC2	39
TCC2	U	= CC2	184
TEC2	U	= EC2	185
VC1	G		130

**Au16**

Type	Hersteller	gleich	Seite
AL1	G		41
E3aIII	T	AL1	41
KL1	G		99
KL2	G		100
KL4	G		100
KL5	G		100
TAL1	U	= AL1	41
TKL1	U	= KL1	99
TKL2	U	= KL2	100
TKL4	U	= KL4	100

**Au17**

Type	Hersteller	gleich	Seite
KF3	G		99
KF4	G	~ KF3	186
TKF3	U	= KF3	99
TKF4	U	= KF4	186




Au19

Type	Hersteller	gleich	Seite
4684	P	= AL4/375	41
4688	P	= AL5/375	41
4689	P	= EL5/375	185
4694	P	= EL3/375	185
4699	P	= EL6/425	185
4699N	V	= EL6spez.	185
AL3	P	~ AL4	184
AL4	G		41
AL4/375	T	= 4684	41
AL5	G		41
AL5/375	G	= 4688	41
E2dIII	S	= AL4	41
EL3	G	~ EL11	185
EL3/375	V	~ EL11/375	185
EL3N	V	= EL3	185
EL5	G	~ AL5	185
EL5/375	P	~ AL5/375	185
EL53	P	= EL3/375	185
EL54	P	= EL6/425	185
EL6	G	~ EL12	185
EL6/425	V	~ EL12spez.	185
EL6spez.	G	= EL6/425	185
EL8	SV		89
TAL3	U	= AL3	184
TAL4	U	= AL4	41
TAL5	U	= AL5	41
TEL3	U	= EL3	185
TEL8	U	= EL8	89


UL2

SV


128

**Au20**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4682	P	= AL2/375	41
AL2	G		41
AL2/375	V	AL2	41
AV1032	T	= CL4	45
CL1	G		44
CL2	G		44
CL4	G		45
CL6	VU		45
EL2	V		89
TAL2	U	= AL2	41
TCL1	U	= CL1	44
TCL2	U	= CL2	44
TCL4	U	= CL4	45
TEL2	U	= EL2	89
VL1	G	~ CL1	187
VL4	G	~ CL4	187

**Au21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
CF50	V	= CF51	44
CF51	V	= CF50	44

**Au22**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EL51	V		91

**Au25**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AF3	G		40
AF7	G		40
CF3	G	~ AF3	184
CF7	G	~ AF7	184
EF5	VU		80
EF6	SVU		80
EF9	SVU	~ EF41	185
NF2	T	= CF7	184
TAF3	U	= AF3	40
TAF7	U	= AF7	40
TCF3	U	= CF3	184
TCF7	U	= CF7	184
TEF5	U	= EF5	80
TEF6	U	= EF6	80
TEF9	U	= EF9	185
UF10	E	= UF5	187
UF5	V	~ EF41	187
UF6	V		127
VF3	G	~ AF3	187
VF7	G	~ AF7	187

**Au26**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4654	AP	= EL50	91
EL5/600	V	= EL50	91
EL50	V	= 4654	91
PE04/10P	P		110
PE05/15	V		110
PE06/40P	V		110
PE1/80	V		110
RS289spez.	T	~ RS289	186

**Au27**


Type	Hersteller	gleich	Seite
KH1	G		99

**Au28**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AH1	G		40
AH100	T		40
CH1	G	~ AH1	184
NH1	T	= AH1	40
NH100	T	= AH100	40
TAH1	U	= AH1	40

**Au29**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EH2	G		88
TEH2	U	= EH2	88

**Au30**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4693	P	EF8	81
EF8	V		81

**Au31**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DK1	M	~ DK32	184
KK2	G		99
TKK2	U	= KK2	99

**Au32**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AK2	G		41
CK1	G	~ AK2	184
CK3	V	~ EK3	184
EK2	G		88
EK3	G		88
TCK1	U	= CK1	184
TEK2	U	= EK2	88

**Au33**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ABC1	G		39
CBC1	G	~ ABC1	184
EBC1	T	~ ABC1	185
EBC3	G		65
EBC30	E	EBC3	65
TABC1	U	= ABC1	39
TCBC1	U	= CBC1	184
TEBC3	U	= EBC3	65

**Au35**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ABL1	G	~ EBL21	184
CBL1	G		43
CBL6	TV		43
EBL1	G	~ EBL21	185
TABL1	U	= ABL1	184
TCBL1	U	= CBL1	43
TEBL1	U	= EBL1	185
UBL3	SV	~ UBL1	187

**Au36**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EBF2	G	~ EBF11	185


**Au37**

Type	Hersteller	gleich	Seite
KDD1	G		99
KDD2	P	= KDD1	99
TKDD1	U	= KDD1	99




Au38

Type	Hersteller	gleich	Seite
KBC1	G		90
TKBC1	U	= KBC1	90




Au40

Type	Hersteller	gleich	Seite
ELL1	PU		95




Au41

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECF1	G		73




Au42

Type	Hersteller	gleich	Seite
KCH1	G		99




Au43


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECH3	SVU		74

**Au44**


Type	Hersteller	gleich	Seite
CCH2	G		44

**Au46**


Type	Hersteller	gleich	Seite
E1R	P	ECH21	184
ECH4	SVU	~ ECH21	185
UCH5	SV	~ UCH21	187

**Au47**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ACH1C	T	~ ACH1	184
ACH1S	G	~ ACH1	184
CCH1	G		43
TACH1	U	= ACH1	184
TCCH1	U	= CCH1	43

**Au49**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4678	P	= EM1	96
4697	P	= AM1	184
AM1	G	~ EM1	184
EM1	VU	= 4678	96

**Au50**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4677	P	= AM2	42
AM2	G	= 4677	42
C/EM2	G	~ AM2	184
EM2	G	= C/EM2	184

**Au51**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EM4	SVU		96
EM5	T	~ EM11	185

**Au52**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EFM1	V		87

**Au53**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4696	V	= EE1	80
EE1	V	= 4696	80
EEP1	V	= EE1	80

**Au65**


Type	Hersteller	gleich	Seite
150A1	V		183
150C1	V		183
4687	V		183

**Au66**

Type	Hersteller	gleich	Seite
GR20-14	X	~ GR20-12	185
GR20-48	X	~ GR20-42	185
GR22-18	XY	~ GR22-10	186
GR22-48	XY	~ GR22-40	186


**Au68**

Type	Hersteller	gleich	Seite
13202X	V		183




Au70

Type	Hersteller	gleich	Seite
GR25-45	X		182




Au70a

Type	Hersteller	gleich	Seite
GR20-46	X	~ GR22-40	186
GR22-76	X	~ GR22-70	186
GR25-14	X		182




Au71

Type	Hersteller	gleich	Seite
UY2	T		178
VY2	G		178
VY2N	V	= VY2	178




Au72


Type	Hersteller	gleich	Seite
RFG3	T		176

**Au73**


Type	Hersteller	gleich	Seite
KB1	G		175
TKB1	U	= KB1	175

**Au74**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AB2	G		173
CB2	G		173
EB2	G	~ EB11	184
TAB2	U	= AB2	173
TCB2	U	= CB2	173

**Au75**


Type	Hersteller	gleich	Seite
KB2	G		175
TKB2	U	= KB2	175

**Au76**


Type	Hersteller	gleich	Seite
CB1	G	~ CB2	173
EB1	G	~ EB11	184
TCB1	U	= CB1	173
TEB1	U	= EB1	184

**Au77**


Type	Hersteller	gleich	Seite
MC1	T		102

**Au82**

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV150/20	T		183


**Au83**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DB3-2	V	DG3-2	203
DB7-2	V	DG7-2	203
DG3-1	V		203
DG3-2	V		203
DG7-2	V	~ DG7-1	203
DN7-2	V	DG7-2	203




Au84

Type	Hersteller	gleich	Seite
3967	P	= DG7-1	203
DB7-1	V	DG7-1	203
DG7-1	V		203




Au94

Type	Hersteller	gleich	Seite
MC6-16	V		198
MW6-2	V		198
MW6-4	V	MW6-2	198




Co3

Type	Hersteller	gleich	Seite
6C10	A		141
6D10	A		144
6U11	A	6C10	141




Co5


Type	Hersteller	gleich	Seite
12GE5	A	~ 6GE5	191
17GE5	A	~ 6GE5	192
6GE5	A	~ 6DQ6-B	189

**Co9**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AV11	A		137

**Co10**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AS11	A		136

**Co24**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6HF5	A		151


**Co26**

Type	Hersteller	gleich	Seite
17JZ8	A	~ 6JZ8	192
6JZ8	A		153




Co34

Type	Hersteller	gleich	Seite
12HE7	A	~ 6HE7	191
38HE7	A	~ 6HE7	193
6HE7	A		151




Co35

Type	Hersteller	gleich	Seite
6JS6	A	~ 6HF5	190
6JS6-A	A	~ 6HF5	190




De1

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECC2000 ⊖	STV		72




De2


Type	Hersteller	gleich	Seite
8U9	AS	PCF200	106
ECF200	PT	~ PCF200	185
ECF201	P	~ PCF201	185
PCF200	G		106
PCF201	SV		106

**De3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
9V9	AS	PCH200	107
ECH200	PST	~ PCH200	185
PCH200	G		107

**De4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
16Y9	AS	PFL200	111
EFL200	PS	~ PFL200	185
PFL200	G	= 16Y9	111

**De5**

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECL200	T	~ PCL200	185
PCL200	STV		109


**Dh60**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3BNP1	AST	= DG7-52A	203
DB7-12C	T	DG7-12C	203
DG7-12C	ST		203
DG7-52A	ST	= 3BNP1	203
DN7-12C	ST	DG7-12C	203
DP7-12C	ST	DG7-12C	203

**Dh60a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5CP11A	AV	= DB13-2	204
5CP1A	AV	= DG13-2	204
5CP7A	AV	= DP13-2	204
D18-140GH	T		202
D18-140GJ	T	D18-140GH	202
D18-140GM	T	D18-140GH	202
DB10-14	T	DG10-14	204
DB10-54	TV	DG10-54	204
DB13-14	TV	DG13-14	204
DB13-2	V	DG13-2	204
DB18-14	T	DG18-14	205
DG10-14	ST		204
DG10-54	TV		204
DG13-14	STV		204
DG13-14A	T	DG13-14	204
DG13-2	V	= 5CP1A	204
DG18-14	T		205
DG18-14A	T	DG18-14	205
DN10-14	T	DG10-14	203
DN10-54	T	DG10-54	203
DN13-14	ST	DG13-14	204
DN18-14	T	DG18-14	205
DP10-14	ST	DG10-14	205
DP10-54	TV	DG10-54	205
DP13-14	STV	DG13-14	204
DP13-2	V	DG13-2	204
DP18-14	ST	DG18-14	205
DR13-2	V	DG13-2	204

DW13-14	T	DG13-14	204
DZ10-14	T	DG10-14	204
DZ10-54	T	DG10-54	204
DZ13-14	T	DG13-14	204




Dh65

Type	Hersteller	gleich	Seite
5YP1	AT	= DG13-54	204
5YP11	AT	= DB13-54	204
5YP2	AT	= DN13-54	204
5YP7	AT	= DP13-54	204
DB13-54	TV	DG13-54	204
DG13-54	STV	= 5YP1	204
DN13-54	T	DG13-54	204
DP13-54	TV	DG13-54	204
DZ13-54	T	DG13-54	204




Dh66

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBM13-34	T		203
DZM13-34	T	DBM13-34	203




Dh70


Type	Hersteller	gleich	Seite
5DSP11	AT	= DB13-18	204
5DSP2	AT	= DN13-18	204
5DSP31	AT	= DG13-18	204
5DSP7	AT	= DP13-18	204
DB13-18	T	DG12-18	204
DG13-18	T		204
DG13-18/1	T	DG13-18	204
DN13-18	T	DG13-18	204
DP13-18	T	DG13-18	204

**Dh72**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3ACP1	AT	= DG7-14	203
3ACP11	AT	= DB7-14	203
3ACP2	AT	= DN7-14	203
3ACP7	AT	= DP7-14	203
3JP1	A	= DG7-14	203
3JP11	A	= DB7-14	203
3JP2	A	= DN7-14	203
3JP7	A	= DP7-14	203
5ADP1	AV	= DG13-34	204
5ADP11	AV	= DB13-34	204
5ADP2	AV	= DN13-34	204
5ADP7	AV	= DP13-34	204
DB13-34	V	DG13-34	204
DB7-14	T	DG7-14	203
DG13-34	V	= 5ADP1	204
DG7-14	ST	= 3ACP1	203
DN13-34	V	DG13-34	204
DN7-14	T	DG7-14	203
DP13-34	V	DG13-34	204
DP7-14	T	DG7-14	203
DZ7-14	T	DG7-14	203

**Dh73**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7AHP1	AV	= DG16-22	205
7AHP11	AV	= DB16-22	205
7AHP7	AV	= DP16-22	205
DB16-22	V	DG16-22	205
DG16-22	V	= 7AHP1	205
DP16-22	V	DG16-22	205



Dh75


Type	Hersteller	gleich	Seite
5BHP1	AT	= DG13-58	204
5BHP11	ATV	= DB13-58	204
5BHP2	ATV	= DN13-58	204
5BHP31	AV	DG13-58	204
5BHP7	AV	= DP13-78	204
5CBP11	AV	= DB13-76	206
5CBP2	AV	= DN13-76	206
5CBP31	AV	= DH13-76	206
5CBP7	AV	= DP13-76	206
D13-20BE	V		200
D13-20BG	T	= D13-20BE	200
DB13-58	T	DG13-58	204
DB13-76	V	DH13-76	206
DB13-78	V	= DB13-58	204
DG13-58	T	= 5BHP1	204
DG13-58/1	T	DG13-58	204
DH13-76	V	= CBP31	206
DH13-78	V	DG13-58	204
DN13-58	T	DG13-58	204
DN13-76	V	DH13-76	206
DN13-78	V	= DN13-58	204
DP13-76	V	DH13-76	206
DP13-78	V	DG13-58	204
T54P1	F	DG13-58	204
T54P11	F	DB13-58	204
T54P2	F	DN13-58	204
T54P31	F	DG13-58	204
T55P11	F	= DB13-76	206

T55P2	F	= DN13-76	206
T55P7	F	= DP13-76	206




Dh77

Type	Hersteller	gleich	Seite
DB10-78	V	DH10-78	205
DG10-78	V	DH10-78	205
DH10-78	V		205
DN10-78	V	DH10-78	205
DP10-78	V	DH10-78	205




Dh80

Type	Hersteller	gleich	Seite
5DQP31	A	D13-21GH	200
D13-15BE	V	D13-15GH	200
D13-15GH	V		200
D13-15GM	V	D13-15GH	200
D13-15GP	V	D13-15GH	200
D13-19BE	V	D13-19GH	200
D13-19GH	V		200
D13-19GM	V	D13-19GH	200
D13-19GP	V	D13-19GH	200
D13-21BE	V	D13-21GH	200
D13-21BG	T	D13-21GH	200
D13-21GH	TV		200
D13-21GL	T	D13-21GH	200
D13-21GM	V	D13-21GH	200
D13-21GP	V	D13-21GH	200
DB13-79	V	= D13-21BE	200
DH13-79	V	= D13-21GH	200
DN13-79	V	= D13-21GL	200
DP13-79	V	= D13-21GM	200




Dh81


Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-42GH	T		200
D13-42GM	T	D13-42GH	200

**Du58**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AW43-20	G		196

**Du61**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14EP4	A	= MW36-24	196
15TO4A	A	= F38-10LF	197
17QP4	A	= MW43-61	196
17QP4A	A	= MW43+61A	196
Bm12-2	L		197
Bm35R-2	L	MW36-24	196
Bs42R-3	L	Bs42R-6	196
Bs42R-6	L		196
F38-10LF	T		197
MF31-22	V	NL31-22	198
MF31-55	V		198
MF41-10	V		198
ML21-22	V	MF31-22	198
ML43-67	V	MW43-67	198
MW31-16	V	MW31-74	196
MW31-74	V		196
MW36-22	V	MW36-24	196
MW36-24	TV		196
MW36-29	TV	MW36-24	196
MW36-67	V	~ MW43-67	196
MW43-61	T		196
MW43-61A	T	MW43-61	196
MW43-67	V		196
Q25-100BE	T		198
Q28-100BE	T		198

**Du63**


Type	Hersteller	gleich	Seite
17BQP4	AS	= MW43-69	196
21CJP4	A	= MW53-20	196
MP17-20	L	MW17-69	198
MW17-69	L		198
MW36-44	STV		196
MW36-49	TV	MW36-44	196
MW43-43	V	MW43-44	196
MW43-64	G		196
MW43-69	STV	MW43-64	196
MW53-20	G		196
MW53-80	G		196
MW61-80	G		196

**Du64**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3AMP1A	ASTV	= DG7-32	203
DG7-31	STV		203
DG7-32	STV	= 3AMP1A	203

**Du67**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3WP1	ASV	= DG7-36	203
3WP11	AV	= DB7-36	203
3WP2	AV	= DN7-36	203
8A1	E	= DG7-36	203
DB7-36	V	DG7-36	203
DG7-36	SV	= 3WP1	203
DN7-36	V	DG7-36	203
DP7-36	V	DG7-36	203


**Du67a**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3ARP1	AST	= DG7-74A	203
3ARP7	AT	= DP7-74	203
DG7-74A	ST	= 3ARP1	203
DP7-74	T	DG7-74A	203




Du68

Type	Hersteller	gleich	Seite
5DMP11	AT	= DB13-38	204
5DMP2	AT	= DN13-38	204
5DMP31	AT	= DG13-38	204
5DMP7	AT	= DP13-38	204
DB13-38	T	DG13-38	204
DG13-38	T	= 5DMP31	204
DN13-38	T	DG13-38	204
DP13-38	T	DG13-38	204




Du69

Type	Hersteller	gleich	Seite
7BNP10	A	= AS17-21	198
AS17-21	L	AS17-21A	197
AS17-21A	L		197




Du71

Type	Hersteller	gleich	Seite
5UP1	AV	= DG13-32	204
5UP7	AV	= DP13-32	204
DG13-32	V	= 5UP1	204
DG13-36	V	DH10-78	204
DP13-22	V	DG13-32	204




Du74


Type	Hersteller	gleich	Seite
3BVP1	AST	= D7-15GJ	199
3BVP11	AT	D7-15BG	199
3BVP2	AST	= D7-15GL	199
3BVP31	AST	= D7-15GH	199
3BVP35	AST	= D7-15BG	199
3BVP7	AST	= D7-15GM	199
D7-150GH	ST		199
D7-150GM	ST	D7-150GH	199
D7-15BG	ST	D7-15GH	199
D7-15GH	ST		199
D7-15GJ	ST	D7-15GH	199
D7-15GL	ST	D7-15GH	199
D7-15GM	ST	D7-15GH	199
D7-170GH	ST		199
D7-170GM	ST	D7-170GH	199
D7-17BG	ST	D7-17GH	199
D7-17GH	ST		199
D7-17GJ	ST	D7-17GH	199
D7-17GL	ST	D7-17GH	199
D7-17GM	ST	D7-17GH	199
DB7-18	T	D7-15BG	200
DG7-18	T	D7-15GJ	199
DN7-18	T	D7-15GL	199
DP7-18	T	D7-15GM	199

**Du76**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1EP1	AT	DG3-12A	200
1FP1	AT	= DG3-12A	199
1FP35	AT	= DG3-12	199
D3-10GJ	ST	~ D3-11GJ	199
DB3-12	T	DG3-12A	199
DG3-12A	ST	~ D3-10GJ	199


**Du78**

Type	Hersteller	gleich	Seite
14AHP4-A	A	= AW36-80	197
17BTP4	AS	= AW43-80	196
17DJP4	AT	AW43-80	196
21CLP4	AS	= AW53-80	196
21ENP4	AT	= AW53-80	196
AF21-80	V	AW21-80	197
AF43-80	I	AW43-80	196
AL21-80	V	AW21-80	197
AP43-80	T	AW43-80	196
AW21-80	V		197
AW36-80	G		196
AW43-80	G		196
AW53-80	G		196
AW53-80	T	AW53-80	196




Du79


Type	Hersteller	gleich	Seite
4TP11	AT	= DB10-18	204
4TP2	AT	= DN10-18	204
4TP31	AT	= DG10-18	204
4TP7	AT	= DP10-18	204
DB10-18	T	DG10-18	204
DG10-18	T	= 4TP31	204
DG10-18/1	T	DG10-18	204
DN10-18	T	DG10-18	203
DP10-18	T	DG10-18	205

**Du81**


Type	Hersteller	gleich	Seite
2273P	A	= AL22-10	197
3073Q	A	= AL22-10	197
7BQP4	A	= AW17-69	198
A17-69BE	L	AW17-69	197
A17-69GJ	L	AW17-69	197
A17-69LF	L	AW17-69	197
AD36-48	V	AW36-48	197
AF36-48	V	AW36-48	197
AL13-36	V		197
AL22-10	TV		197
AL31-10	V		197
AL36-48	V	AW36-48	197
AP22-10	TV	AL22-10	197
AW13-69	LS		197
AW17-20	V		197
AW36-48	V		197
F42-10GM	T	F42-10LF	197
F42-10LF	T		197
M17-69LC	L	AW17-69	197
M17-69LD	L	AW17-69	197
M17-69LF	L	AW17-69	197

**Du82**


Type	Hersteller	gleich	Seite
MC13-16	V		198
MF53-10	P	MW53-10	198
MG13-38	V	MW13-38	198
MK13-16	V	MC13-16	198
ML53-10	P	MW53-10	198
MU13-38	V	MW13-38	198
MW13-38	V		198
MW53-10	P		196
MY13-38	V	MW13-38	198
Q13-110GU	V	MC13-16	198

**Du83**

Type	Hersteller	gleich	Seite
MS-17-21	L		198


**Du84**

Type	Hersteller	gleich	Seite
D7-16GJ	ST		199
D7-16GM	ST	D7-16GJ	199




Du86

Type	Hersteller	gleich	Seite
E13-11BG	T	E13-11GH	206
E13-11GH	T		206
E13-11GM	T	E13-11GH	206




Du87

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-25BG	T	D13-25GH	200
D13-25GH	T		200
D13-25GL	T	D13-25GH	200
D13-25GM	T	D13-25GH	200




Du88

Type	Hersteller	gleich	Seite
Q13-10P16	T		198




Du89


Type	Hersteller	gleich	Seite
E13-13BG	T	E13-13GH	206
E13-13GH	T		206
E13-13GL	T	E13-13GH	206
E13-13GM	T	E13-13GH	206

**Eu1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1800	P	RGN354	177
1802	P	= RGN354	177
1803	P	RGN564	177
1810	P	RGN354	177
1832	P	= RGN1404	177
2504	P		181
373	V		181
505	P		181
G1304	V	= RGN1304	177
G1404	V	= RGN1404	177
G354	SV	= RGN354	177
G564	V	= RGN564	177
RGN1304	T	= G1304	177
RGN1404	T	= G1404	177
RGN354	T	= G354	177
RGN564	T	= G564	177

**Eu3**

Type	Hersteller	gleich	Seite
RG62	T		177
RG62D	T	RG62	177


**Eu6**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1877	P		181

**Eu8**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1070	P		181
1200	P		181
1201	P	= RGN1503	186
1561	P	= RGN2004	177
1700	P		181
1701	V		181
1801	P	= RGN504	177
1805	P	= RGN1064	177
1807	P	= RGN1064	177
1815	P	= RGN2504	178
1817	P	= RGN4004	178
1821	P	RGN1504	186
1823	P	RGN1504	177
2185	P	= 1700	181
2200	P		181
2340	P		181
2506	P	= RGN1054	177
4648	P		181
4652	P	= AX1	173
AX1	V	= 4652	173
AX50	SV		173
AZ50	SVU		173
G1054	V	= RGN1054	177
G1064	SV	= RGN1064	177
G1503	V	= RGN1503	186
G1504	V	= RGN1504	186
G2004	V	= RGN2004	177
G2005	V	= RGN2005	177

G2504	V	= RGN2504	178
G4004	V	= RGN4004	178
G504	V	= RGN504	177
RG105	T		177
RGN1054	T	= G1054	177
RGN1064	T	= G1064	177
RGN1503	T	= G1503	186
RGN1504	T	= G1504	186
RGN2004	T	= G2004	177
RGN2005	T	= G2005	177
RGN2504	T	= G2504	178
RGN4004	T	= G4004	178
RGN504	T	= G504	177
VG2503	H	= RGN504	177
VG2908	H	= RGN1503	186
VG3008	H	= RGN1054	177
VG3512	H	= RGN2004	177
VG3630	H	= RGN4004	178
VG5006	H	= RGN1064	177




Eu9

Type	Hersteller	gleich	Seite
AX9903	E	= QQE06/40	186




Eu10


Type	Hersteller	gleich	Seite
2769	P	= DC1/50	173
DC1/50	V	= 2769	173

**Eu11**

Type	Hersteller	gleich	Seite
AB1	G	~ AB2	173
BB1	G	~ CB2	184
TAB1	U	= AB1	173


**Eu12**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1061	P		181
1071	P		181
1074	P		181

**Eu17**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4613	P	= LK4112	101
A408	V	= RE084	116
A408K	V	= RE084k	116
A409	P	= RE074	115
A415	P	= RE084	116
A425	P	= RE034	115
B406	P	= RE114	116
B409	P	= RE134	116
D404	P	= RE604	116
E406N	P	= LK4112	101
E408N	P	= RE614	116
Eb	S	~ AD1	184
F410	P	= LK4200	101
H406	V	= RE074	115
H407sp	V	= RE074n	116
KC1	G		98
L410	V	= RE114	116
L413	V	= RE134	116
LK4110	V	= RE614	116
LK4112	V	= 4613	101
LK4200	V	= F410	101
LK430	V	= RE304	116
LK460	V	= RE604	116
P4100	U	= RE614	116
P414	U	= RE114	116
P430	U	= RE304	116
P460	U	= RE604	116
RE034	T	= W406	115

RE034k	T	RE034	115
RE074d	T	= U409D	115
RE074n	T	= H407sp	116
RE084	T	= A408	116
RE084k	T	RE084	116
RE114	T	= L410	116
RE134	T	= L413	116
RE304	T	= LK430	116
RE604	T	= LK460	116
RE614	T	= LK4110	116
TKC1	U	= KC1	98
W406	V	= RE034	115




Eu20


Type	Hersteller	gleich	Seite
4060	V		165

**Eu26**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4657	V	= REN914	117
A2118	V	= REN1821	186
A4110	V	= REN904	117
B2038	P	= REN1821	186
B2099	P	= REN1814	186
Bill	T	= REN904	117
E424N	P	= REN904	117
E499	P	= REN914	117
REN1814	T	= W2418	186
REN1821	T	= A2118	186
REN904	T	= A4110	117
REN914	T	= W4110	117
W2418	V	= REN1814	186
W4080	V	= REN904	117
W4110	V	= REN914	117

**Eu27**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AC101	T	~ AC2	184

**Eu28**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RV210	T	~ AD102	122
RV275	T		122

**Eu33**


Type	Hersteller	gleich	Seite
A441N	P	= RE174D	115
RE074	T	RE074n	116
U409D	V	= RE074d	115

**Eu34**


Type	Hersteller	gleich	Seite
T113	T	~ T116	186
T114	T		123
T115	T		123
T116	T		123

**Eu36**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RS245	T		120

**Eu38**


Type	Hersteller	gleich	Seite
B2042	P	= RENS1820	186
B2045	P	= RENS1819	186
B2052T	P	= RENS1818	186
E442S	P	= RENS1204	117
E445	P	= RENS1214	117
E455	P	= RENS1274	118
E462	P	= RENS1264	118
H1818D	V	= RENS1818	186
H1918D	V	= RENS1819	186
H2018D	V	= RENS1820	186
H4080D	V	= RENS1204	117
H4111D	V	= RENS1264	118
H4115D	V	= RENS1274	118
H4125D	V	= RENS1214	117
RENS1204	T	= H4080D	117
RENS1214	T	= H4125D	117
RENS1264	T	= H4111D	118
RENS1274	T	= H4115D	118
RENS1818	T	= H1818D	186
RENS1819	T	= H1918D	186
RENS1820	T	= H2018D	186

**Eu39**


Type	Hersteller	gleich	Seite
B2041	P	= REN1817d	186
E441N	P	= REN704d	117
REN1817d	T	= U1718D	186
REN704d	T	= U4100D	117
U1718D	V	= REN1817d	186
U4100D	V	= REN704d	117

**Eu40**


Type	Hersteller	gleich	Seite
L415D/4	V	= RES174d	118
L416D/4	V	= RES164d	186
RES164d	T	~ RES164	186
RES174d	T	= L415D/4	118

**Eu41**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4650	P	= L497D	100
B443	P	= RES174	186
B443S	P	= RES164	118
E3all	T	= RES964	184
E443H	P	= RES964	186
F443N	P	= L497D	100
KL1	G		99
L415D/5	V	= RES174	186
L416D/5	V	= RES164	118
L496D	V	= RES964	186
L497D	V	= 4650	100
RES164	T	= L416D/5	118
RES174	T	~ RES164d	186
RES964	T	~ AL1	186
TKL1	U	= KL1	99

**Eu42**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4636	P	= RENS1284	186
B2046	P	= RENS1884	186
B207	P	= RENS1894	186
E446	P	= RENS1284	186
E447	P	= RENS1294	118
H2518D	V	= RENS1884	186
H2618D	V	= RENS1894	186
H4128D	V	= RENS1284	186
H4129D	V	= RENS1294	118
RENS1284	T	~ AF7	186
RENS1294	T	= H4129D	118
RENS1884	T	= H2518D	186
RENS1894	T	= H2618D	186
RS289	T		120

**Eu43**


Type	Hersteller	gleich	Seite
BL2	G	~ CL2	184
RS288	T		120

**Eu44**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AV1030	T	= RENS1823d	186
AV1031	T	= RENS1374d	118
B2043	P	= RENS1823d	186
E453	P	= RENS1374d	118
L2318D	V	= RENS1823d	186
L4150D	V	= RENS1374d	118
RENS1374d	T	= L4150D	118
RENS1823d	T	= L2318D	186

**Eu46**

Type	Hersteller	gleich	Seite
RES1664d	T		119


**Eu47**

Type	Hersteller	gleich	Seite
AN2718	V	= REN1826	186
AN4092	V	= REN924	117
B2044S	P	= REN1826	186
E444S	P	= REN924	117
REN1826	T	= AN2718D	186
REN924	T	= AN4092	117




Eu48

Type	Hersteller	gleich	Seite
A442	P	= RES094	118
H406D	V	= RES094	118
RES094	T	= H406D	118




Eu49

Type	Hersteller	gleich	Seite
AD101	T		40




Eu50

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV209	T		122




Eu53


Type	Hersteller	gleich	Seite
GR20-12	X		182
GR20-42	X		182
GR22-14	XY	~ GR22-10	186
GR22-44	XY	~ GR22-40	186
GR25-46	X	~ GR25-45	186

**Eu57**


Type	Hersteller	gleich	Seite
100E1	V		183
13201	V		183
13201A	V		183
4687A	V	~ 4687	193
7475	V		183
STV150/60E	T	~ STV150/60	186

**Eu61**

Type	Hersteller	gleich	Seite
E704	P	= RV239	122
LK7115	V	= RV239	122
O41/800	U	= RV258	122
P40/800	U	= RV239	122
RS241	T		120
RS242	T		120
RV239	T	= LK7115	122
RV258	T	~ LK7110	122


**Eu62**

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV278	T		123




Eu64

Type	Hersteller	gleich	Seite
1861	P	~ AZ2	193
1867	P	~ RGN2004	193
1881	P		181
1881A	O	~ 1881	181




Eu72

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV100/60ZII	T		183




Eu73


Type	Hersteller	gleich	Seite
STV280/40	St		183
STV280/80	St		183

**Hx4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
B2049	P	= RENS1834	186
E449	P	= RENS1234	117
RENS1234	T	= X4123	117
RENS1834	T	= X2918	186
X2918	V	= RENS1834	186
X4123	V	= RENS1234	117

**Hx6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AK1	G	~ AK2	184

**Hx9**

Type	Hersteller	gleich	Seite
ACH1	G		39
BCH1	G	~ ACH1	184
TACH1	U	= ACH1	39


**Lo1**

Type	Hersteller	gleich	Seite
UY21	VU	~ UY11	178
UY22	PU		178




Lo2

Type	Hersteller	gleich	Seite
AZ21	PU	~ AZ11	173




Lo3

Type	Hersteller	gleich	Seite
DC25	VU		47




Lo4


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF23	V	= DF25	50
DF25	V	= DF23	50
DF26	V		50

**Lo6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1232	A	= 7G7	158
1280	A	= 14C7	192
12B7	A	= 14A7	192
14A7	A	~ 6SK7	192
14C7	A	~ 6SJ7	192
14H7	A	~ 6SG7	192
14V7	A	~ 7W7	192
7A7	A	~ 6SK7	190
7AD7	A		157
7AG7	A	~ 7AH7	190
7AH7	A		158
7AJ7	A	~ 6J7	190
7C7	A	~ 6J7	190
7G7	A		158
7H7	A	~ 6SG7	190
7L7	A		159
7T7	A	~ 6SH7	190
7V7	A	~ 7W7	190

**Lo7**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14C5	A	~ 6V6-GT	192
35A5	A	~ 35C5	193
50A5	A	~ 25L6-GT	193
7B5	A	~ 6K6-GT	190
7C5	AE	~ 6V6-GT	190
UL21	P	~ U(B)L21	187

**Lo8**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DK25	P	~ DK21	184

**Lo9**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DAS25	V		45

**Lo10**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DBC25	V	~ DBC21	184

**Lo11**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EBL21	VU	= EBL71	67
EBL71	L	= EBL21	67
UBL21	VU	= UBL71	124
UBL71	L	= UBL21	124

**Lo12**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DDD25	V		49

**Lo13**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DCH22	U	~ DCH11	184
DCH25	V		49

**Lo14**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECH21	VU	= ECH71	75
ECH71	L	= ECH21	75
UCH21	VU	= UCH71	125
UCH71	LU	= UCH21	125
X143	E	= ECH21	75

**Lo15**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DLL22	P	~ DLL21	184

**Lo16**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF51	V		82
EF52	M	~ EF42	185

**Lo17**


Type	Hersteller	gleich	Seite
UL71	L	~ U(E)L71	187

**Lo18**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL60	V	~ EL34	185


**Lo20**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DAC22	P	~ DAC25	184




Lo21

Type	Hersteller	gleich	Seite
EM71	L		96
EM71a	L	▽ EM71	96
EM72	L	EM71	185
HM71	L	~ EM71	186




Lo22

Type	Hersteller	gleich	Seite
PY71	L		176




Lo23

Type	Hersteller	gleich	Seite
DLL25	PU	~ DLL21	184




Lo25

Type	Hersteller	gleich	Seite
DL26	P	~ DL25	184




Lo25a

Type	Hersteller	gleich	Seite
DL25	VU		53




Lo26

Type	Hersteller	gleich	Seite
5AZ4	A		179




Lo30

Type	Hersteller	gleich	Seite
1LD5	A	= DAF26	184
DAF26	U	~ DAF91	184




Lo31

Type	Hersteller	gleich	Seite
EF50	V	= EF53	82
EF53	V	= EF50	82
EF55	V		83
Z90	E	= EF50	82




Lo32

Type	Hersteller	gleich	Seite
EFF50	V	= EFF51	87
EFF51	V	= EFF50	87




Lo33

Type	Hersteller	gleich	Seite
EE50	V		80




Lo34

Type	Hersteller	gleich	Seite
EFP60	V		87




Lo35

Type	Hersteller	gleich	Seite
EEL71	L		80
UEL71	L	~ EEL71	187




Lo36


Type	Hersteller	gleich	Seite
EW60	P		174

**Lo38**


Type	Hersteller	gleich	Seite
OE3	AV	= 85A1	183
85A1	V	= OE3	183
OE3	AV	= 85A1	183

**Lo39**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EAF21	U		64
UAF21	U	~ EAF21	186

**Lo40**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5895	AV	= QQC04/15	114
AX9905	E	= QQC04/15	114
QQC04/15	V	= 5895	114
QQZ04-15	M	= QQC04/15	114


**Lo41**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3ALP1	AV	= DG7-5	203
3ALP11	AV	= DB7-5	203
3ALP7	AV	= DP7-5	203
DB4-1	V	DG4-1	203
DB4-2	V	DG4-2	203
DB7-3	V	DG7-3	203
DB7-4	V	DG7-4	203
DB7-5	V	DG7-5	203
DB7-6	V	DG7-6	203
DG4-1	V		203
DG4-2	V	~ DG4-1	203
DG7-3	V	~ DG7-5	203
DG7-4	V	~ DG7-6	203
DG7-5	V	= 3ALP1	203
DG7-6	SV		203
DN7-3	V	DG7-3	203
DN7-4	V	DG7-4	203
DN7-6	V	DG7-6	203
DP4-1	V	DG4-1	203
DP4-2	V	DG4-2	203
DP7-5	V	DG7-5	203
DP7-6	V	DG7-6	203
DR7-3	V	DG7-3	203
DR7-4	V	DG7-4	203
DR7-5	V	DG7-5	203
DR7-6	V	DG7-6	203




Lo42

Type	Hersteller	gleich	Seite
18048 ⊖	P	= C3m	43
C3m ⊖	G		43
C3o ⊖	G	~ C3m	184
TS49	P	= C3m	43




Lo43

Type	Hersteller	gleich	Seite
C3g ⊖	LST		43




Lo44

Type	Hersteller	gleich	Seite
18040	V	~ E81L	193




Lo45


Type	Hersteller	gleich	Seite
50X6	A		180
7A6	A	~ 6H6	190

**Lo46**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5679	A	~ 6H6	193

**Lo47**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14Y4	A	~ EZ90	192
28Z5	A	~ 7Z4	193
7Y4	AE	~ EZ90	190
7Z4	A		180
U149	E	= 7Y4	190

**Lo48**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1LA4	A	~ DL21	187
1LB4	A		133

**Lo49**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1B5	A	= 1LH4	133
1LH4	A	= 1B5	133
VT177	A	= 1LH4	133

**Lo50**


Type	Hersteller	gleich	Seite
35Y4	A	~ 35W4	180

**Lo51**


Type	Hersteller	gleich	Seite
35Z3	A		180

**Lo52**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1299	A	= DL29	54
3D6	A	= DL29	54
3LF4	A	~ DL33	188
DL29	E	= 3D6	54
VT185	A	= DL29	54

**Lo53**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14A4	A	~ 6J6	192
7A4	A	~ 6J5	190
7B4	A	~ 6F5	190

**Lo54**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14B8	A	~ 6A8	192
7A8	A	~ 6A8	190
7B8	A	~ 6A8	190

**Lo55**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14B6	A	~ 6SQ7	192
14E6	A	~ 6BF6	192
7B6	A	~ 6SQ7	190
7C6	AE		158
7E6	A	~ 6BF6	190

**Lo56**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1201	A	= 7E5	158
7E5	A	= 1201	158

**Lo57**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14AF7	A	~ 7AF7	192
14F7	A	~ 6SL7-GT	192
14N7	A	~ 6CG7	192
7AF7	A		158
7F7	A	~ 6SL7-GT	190
7N7	A	~ 6CG7	190

**Lo58**

Type	Hersteller	gleich	Seite
14F8	A	~ 7F8	192
7F8	A		158
7F8-W 0	A	▽ 7F8	158


**Lo59**

Type	Hersteller	gleich	Seite
14W7	A	~ 7W7	192
7W7	A		159




Lo60

Type	Hersteller	gleich	Seite
14X7	A	~ 7X7	192
7X7	A		159




Lo61

Type	Hersteller	gleich	Seite
14Q7	A	~ 6SA7	192
7Q7	A	~ 6 SA7	190




Lo67

Type	Hersteller	gleich	Seite
DK22	U	~ DK21	184




Lo70

Type	Hersteller	gleich	Seite
EF54	P		83




Lo71


Type	Hersteller	gleich	Seite
TT15	P	= QQE03/12	186

**Lo72**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1CP11	AP	= DB3-91	205
1CP31	AV	= DH3-91	205
DB3-91	P	DH3-91	205
DH3-91	V	= 1CP31	205

**Lo73**


Type	Hersteller	gleich	Seite
QE04/10	V		114
QV04-7	M	= QE04/10	114

**Lo75**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3A/167N Ø	E	= E20C	58
437A Ø	A	E20C	58
E20C Ø	L	= 3A/167M	58

**Lo79**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DL22	PU	~ DL21	184

**Lo94**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8581	AV	= YL1270	132
YL1270	V	= 8581	132

**Lo101**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1203	A		181
1294	A		181
1R4	A	= 1294	181
7C4	A	= 1203	181

**Lo102**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1LA6	A	~ DK32	187
1LC6	A		133
VT178	A	= 1LC6	133

**Lo104**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1LN5	A		133
DL22	PU	~ DL21	184
DL25	VU		53
VT179	A	= 1LN5	133

**Lo107**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF22	VU	~ EF41	185
UF21	V	~ EF41	187
W143	E	= EF22	185

**Lo108**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14J7	A	~ 7J7	192
14S7	A	~ 7S7	192
7J7	A	~ 6J8-G	190
7S7	A		159

**Lo109**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1288	A	= 3B7	133
1291	A	= 3B7	133
1292	A	= 3B7	133
3B7	A	= 1291	133
VT182	A	= 3B7	133

**Lo112**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14R7	A	~ 7R7	192
7E7	AE		158
7R7	A		159

**Lo114**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7K7	A		159

**Lo202**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3AFP11	AV	= DB7-91	205
3AFP31	AV	= DH7-91	205
DB7-91	V	DH7-91	205
DH7-91	V	= 3AFP31	205

**Mi1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1AE4	AL		132
1AF4	A	~ DF96	187
1AJ4	AT	= DF96	51
1F1	E	= DF96	51
1F2	F	= DF92	51
1F3	F	= DF91	51
1L4	ATU	= DF92	51
1T4	AET	= DF91	51
1T4T	U	~ DF91	187
1U4	A	= DF904	52
3289	A	▽ DF96	51
5910	A	= DF904	52
DF904	TU	= 1U4	52
DF91	G	= 1T4	51
DF92	PTU	= 1L4	51
DF96	G	= 1AJ4	51
VT173	A	= DF91	51
W17	E	= DF91	51
W25	E	= DF96	51

**Mi2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1P10	E	= DL92	55
3Q4	AT	= DL95	184
3S4	AET	= DL92	55
3S4T	U	~ DL92	188
DL92	G	= 3S4	55
DL95	PT	~ DL94	184
N17	E	= DL92	55
N18	E	= DL95	184
VT174	A	= DL92	55

**Mi3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1AH5	AT	= DAF96	46
1FD1	E	= DAF96	46
1FD9	E	= DAF91	46
1S5	AET	= DAF91	46
1S5T	U	~ DAF91	187
3286	A	▽ DAF96	46
DAF91	G	= 1S5	46
DAF96	G	= 1AH5	46
VT172	A	= DAF91	46
ZD17	E	= DAF91	46
ZD25	E	= DAF96	46

**Mi4**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1C1	F	= DK91	53
1R5	AET	= DK91	53
1R5T	U	~ DK91	187
8022	A	▽ DK91	53
DK91	G	= 1R5	53
VT171	A	= DK91	53
X17	E	= DK91	53


**Mi5**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1P1	E	DL96	55
1P11	F	= DL94	55
2287	A	▽ DL96	55
3C4	AT	= DL94	55
3E5	A	DL96	55
3V4	AET	= DL94	55
DL94	G	= 3V4	55
DL96	G	= 3C4	55
N19	E	= DL94	55
N25	E	= DL96	55

**Mi6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AE6	AE		160
12AE6-A	A	12AE6	191
12AJ6	A		161
12AT6	AE	= HBC90	186
12AV6	AET	= HBC91	186
12BF6	A	~ 6BF6	191
12BK6	A	HBC90	186
12BT6	A	HBC90	186
12BU6	A	= 12BF6	191
12FK6	A		163
12FM6	A		163
18FY6	A	~ EBC91	192
18FY6-A	A	~ EBC91	192
18GE6	A	~ EBC81	192
18GE6-A	A	~ EBC81	192
26BK6	A	~ EBC91	193
26C6	A	~ 6BF6	193
3AV6	A	~ EBC91	188
4AV6	A	~ EBC91	188
6066	AE	= EBC90	66
6AQ6	A	~ EBC41	189
6AT6	AE	= EBC90	68
6AV6	AEST	= EBC91	66
6BF6	A	= 6BU6	138
6BK6	A	= EBC91	66
6BT6	A	EBC90	66
6BU6	A	= 6BF6	138
DH77	E	= EBC90	66

EBC90	G	= 6AT6	66
EBC91	G	= 6AV6	66
HBC90	MUW	~ EBC90	186
HBC91	LUW	~ EBC91	186




Mi8

Type	Hersteller	gleich	Seite
DLL101	U		56




Mi9

Type	Hersteller	gleich	Seite
DA101	Z		173




Mi11

Type	Hersteller	gleich	Seite
3A5	A	= DCC90	47
DCC90	V	= 3A5	47




Mi12


Type	Hersteller	gleich	Seite
1S4	A	= DL91	184
1S4T	U	= DL92	187
DL91	G	~ DL92	184

**Mi13**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3A4	A	= DL93	55
DL93	PTU	= 3A4	55


**Mi14**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EAC91	P		64




Mi15


Type	Hersteller	gleich	Seite
18J6	A	~ ECC91	192
19J6	A	~ ECC91	192
5920	ASTV	= E90CC	61
5964 ⊙	A	▽ ECC91	71
5J6	A	~ ECC91	189
6030	A	= ECC91	71
6045	A	▽ ECC91	71
6099	A	= EAA91	71
6101 ⊙	A	▽ ECC91	71
6535	A	▽ ECC91	71
6927	A	▽ ECC91	71
6J6	A	= ECC91	71
6J6-A	AU	= ECC91	71
6J6-WA ⊙	A	▽ ECC91	71
7244	A	▽ ECC91	71
E90CC ⊙	G	= 5920	61
E92CC ⊙	G		62
E99CC ⊙	E	= E92CC	62
ECC91	SV	= 6J6	71
ECC960	D	= E90CC	61
ECC962	D	= E92CC	62
TS52	P	= ECC91	71

**Mi16**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6024	A	▽ EF91	84
6064	AE	▽ EF91	84
6065	AE	▽ EF92	84
6AM6	AE	= EF91	84
6CQ6	A	= EF92	84
6F12	A	= EF91	84
6F21	E	= EF92	84
7498 ⊙	AE	▽ EF91	84
8D3	E	= EF91	84
9D6	E	= EF92	84
EF91	SV	= 6AM6	84
EF92	V	= 6CQ6	84
W77	E	= EF92	84
Z77	E	= EF91	84


**Mi17**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6516	AE	▽ EL91	93
6AM5	AE	= EL91	93
6P17	E	= EL91	93
6PL12	E	= EL91	93
7D9	E	= EL91	93
EL91	SV	= 6AM5	93
N144	E	= EL91	93
N77	E	= EL91	93




Mi18

Type	Hersteller	gleich	Seite
1A3	AT	= DA90	173
1D13	F	= DA90	173
DA90	P	= 1A3	173




Mi19

Type	Hersteller	gleich	Seite
10D2	E	= UAA91	178
12AL5	AT	= HAA91	186
3AL5	A	= XAA91	187
5726	AG	▽ EAA91	174
6058 ⊙	AE	▽ EAA91	174
6097 ⊙	A	▽ EAA91	174
6663 ⊙	A	▽ EAA91	174
6AL5	AEST	= EAA91	174
6AL5-W ⊙	AT	▽ EAA91	174
6D2	E	EAA91	174
D152	E	= EAA91	174
D2M9	E	= EAA91	174
D77	E	EAA91	174
DD6	E	= EAA91	174
DD6S	E	= EAA91	174
E91AA ⊙	LS	▽ EAA91	174
EAA901 ⊙	L	EAA91	174
EAA901S ⊙	T	EAA91	174
EAA91	G	= EB91	174
EB91	G	= EAA91	174
HAA91	L	~ EAA91	186
UAA91	ST		178
XAA91	P	~ EAA91	187




Mi20


Type	Hersteller	gleich	Seite
2ER5	A	= XC95	187
2FH5	A	~ 6FH5	188
2GK5	A	~ 6GK5	188
3ER5	A	~ PC95	188
3FQ5-A	A	~ 6FQ5-A	188
3FY5	AS	~ PC97	188
3GK5	A	~ 6GK5	188
4ER5	A	= PC95	103
4FY5	A	= PC97	104
4GK5	A	~ 6GK5	188
6ER5	A	= EC95	185
6ES5	A	~ PC95	189
6FH5	A		149
6FQ5-A	A		150
6FY5	A	= EC97	185
6GK5	A		150
EC95	E	~ PC95	185
EC97	PS	~ PC97	185
PC95	M	= 4ER5	103
PC97	G	= 4FY5	104
XC95	T	~ PC95	187
XC97	T	~ PC97	187

**Mi21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1AB6	AT	= DK96	53
1AC6	AE	= DK92	53
1C2	F	= DK92	53
1C3	E	= DK96	53
3288	A	▽ DK96	53
DK92	G	= 1AC6	53
DK96	G	= 1AB6	53
X18	E	= DK92	53
X20	E	= DK92	53
X25	E	= DK96	53

**Mi22**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF906	T		52

**Mi23**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1W4	A	~ 1LB4	187
DL907	T		56

**Mi24**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DC90	G		47
DC96	G		47

**Mi26**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6AQ4	A	= EC91	69
6L34	E	= EC91	69
EC91	P	= 6AQ4	69
PC96	DT		104

**Mi27**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3AB4	AS	= PC92	103
6664	A	▽ EC92	69
6AB4	AST	= EC92	69
9AB4	AS	= UC92	124
EC92	G	= 6AB4	69
PC92	G		103
UC92	G	= 9AB4	124



Mi28

Type	Hersteller	gleich	Seite
12AC6	AE		160
12AF6	A		160
12AU6	AET	= HF94	186
12BA6	AET	= HF93	186
12BD6	A	~ 6BD6	191
12BL6	AE		161
12DZ6	A		162
12EK6	A		162
12EZ6	A		163
12F31	E	= HF93	186
18FW6	A	~ EF93	192
18FW6-A	A	~ EF93	192
18GD6	A	~ EF94	192
18GD6-A	A	~ EF94	192
19HS6	A	~ 6HS6	192
3AU6	A	= XF94	187
3BA6	A	~ EF93	188
4AU6	A	~ EF94	188
5749	AE	▽ EF93	84
6136 ⊙	A	▽ EF94	85
6485	A	= 6AH6	189
6660	A	▽ EF93	84
6AH6	A	~ 6AC7	189
6AK6	AE		134
6AU6	AET	= EF94	85
6AU6-A	AET	= EF94	85
6AU6-WA ⊙	A	EF94	85
6BA6	AET	= EF93	84


6BA6-W 0	A	▽ EF93	84
6BD6	A	~ 6SK7	189
6HS6	A		151
7543	A	EF94	85
EF93	G	= 6BA6	84
EF94	G	= 6AU6	85
HF93	LUW	~ EF93	186
HF94	LUW	~ EF94	186
W727	E	= EF93	84
XF94	P	~ EF84	187



Mi29


Type	Hersteller	gleich	Seite
1381HQ	A	= E95F	62
18AK5	A	~ EF95	192
3BC5	A	~ EF96	188
3CE5	A	~ 6CE5	188
403A	A	= E95F	62
403B	A	E95F	62
408A	A	~ EF95	193
4BC5	A	~ EF96	188
5591	A	~ EF95	193
5654	AG	= E95F	62
6028	A	= 408A	193
6069	A	= EF95	85
6096 ⊙	A	= E95F	62
6186 ⊙	A	▽ EF96	85
6968	A	▽ EF95	85
6AG5	A	= EF96	85
6AG5-WA ⊙	A	▽ 6AQ5	85
6AJ5	A	= 7755	134
6AK5	AE	= EF95	85
6AK5-W ⊙	AG	= E95F	62
6AK5-WA ⊙	A	= E95F	62
6AN5	AL		135
6AN5-WA ⊙	A	▽ 6AN5	135
6BC5	A	EF96	85
6CE5	A	~ 6CB6	189
7755	A	= 6AJ5	134
9001	A	~ E1F	193
9003	A	~ E2F	193

E95F ⌀	EL	= 6AK5W	62
EF905 ⌀	L	= E95F	62
EF95	G	= 6AK5	85
EF96	D	= 6AG5	85
TS51	P	= E95F	62




Mi30


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AQ5	A	~ EL90	191
18AQ5	A	~ EL90	192
19AQ5	AE	= HL90	186
35B5	A	~ 35C5	193
50B5	A	~ 50C5	193
5AQ5	A	~ EL90	188
6005 ⌀	AT	▽ EL90	92
6095 ⌀	A	▽ EL90	92
6669	A	▽ EL90	92
6699	A	▽ EL90	92
6928	A	▽ EL90	92
6AQ5	AET	= EL90	93
6AQ5-A	AET	= EL90	93
6AQ5-W ⌀	AT	▽ EL90	93
6BF5	A		138
6BM5	A	= EL90	92
6DL5	AST	= EL95	92
6DS5	A		146
EL90	G	= 6AQ5-A	92
EL95	G	= 6DL5	93
HL90	L	~ EL90	186
N727	E	= EL90	92
PL95	G		112

**Mi21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
X77	E	= EK90	88

**Mi31**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AD6	AE		160
12BE6	AET	= HK90	186
12CS6	A	~ EH90	191
12EG6	A		162
18FX6	A	~ EK90	192
18FX6-A	A	~ EK90	192
26D6	A	~ EK90	193
3BE6	A	~ EK90	188
3BY6	A	~ 6BY6	188
3CS6	A	~ EH90	188
4CS6	A	~ EH90	188
5750	AE	▽ EK90	88
5915 ⊙	AT	= EH900S	88
5915A ⊙	AT	= EH900S	88
6687 ⊙	AV	= E91H	61
6BE6	AET	= EK90	88
6BE6-W ⊙	A	▽ EK90	88
6BY6	A		140
6CS6	AT	= EH90	88
7036 ⊙	A	= EH900S	88
E91H ⊙	V	= 6687	61
EH90	G	= 6CS6	88
EH900S ⊙	T	= 5915	88
EH960	D	= E91H	61
EK90	G	= 6BE6	88
HK90	LUW	~ EK90	186
X727	E	= EK90	88

**Mi32**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EY91	V		175

**Mi33**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12X4	A	~ EZ90	192
6063 ⊙	AEL	▽ EZ90	175
6202 ⊙	A	▽ EZ90	175
6AV4	A	= EZ91	175
6BX4	EF	= EZ91	175
6X4	AE	= EZ90	175
6X4-A	A	▽ EZ90	175
6X4-W	A	▽ EZ90	175
6Z4	A	= EZ91	175
E90Z ⊙	L	▽ EZ90	175
EZ90	SUV	= 6X4	175
EZ900	L	▽ EZ90	175
EZ91	P	= 6AV4	175
U78	E	= EZ90	175

**Mi34**

Type	Hersteller	gleich	Seite
35W4	AE	~ HY90	180
36AM3	A		180
36AM3-A	A		180
36AM3-B	A		180
50DC4	A		180
HY90	EUW	= 35W4	180


**Mi35**

Type	Hersteller	gleich	Seite
2AF4	A	~ EC94	187
2AF4-A	A	~ EC94	187
2AF4-B	A	~ EC94	187
3AF4	A	~ EC94	188
3AF4-A	A	~ EC94	188
3AF4-B	A	~ EC94	188
3AT4-A	A	= PC93	103
5760	A	▽ EK90	88
6AF4	AS	= EC94	69
6AF4-A	AS	= EC94	69
6AN4	A		135
6BS4	A	= EC93	69
6T4	A	EC94	69
EC903 ⊖	T	▽ EC93	69
EC93	SV	= 6BS4	69
EC94	D	= 6AF4	69
PC93	SV	= 3AT4-A	103




Mi36

Type	Hersteller	gleich	Seite
1L6	A	~ DL32	187




Mi38

Type	Hersteller	gleich	Seite
45Z3	A		180




Mi39

Type	Hersteller	gleich	Seite
117Z3	A		180




Mi40

Type	Hersteller	gleich	Seite
5722	A		181




Mi42

Type	Hersteller	gleich	Seite
9006	A		181


**Mi43**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1U5	AT	= DAF92	184
DAF92	P	~ DAF91	184

**Mi44**


Type	Hersteller	gleich	Seite
11C5	A	~ 35C5	191
12AS5	A	~ 6AS5	191
12C5	A	~ 50C5	191
12CA5	A	~ 6CA5	191
12CN5	A		162
12CU5	A	= 12CU5	191
12ED5	A		162
12EH5	A	~ 6EH5	191
12R5	A		163
17C5	A	~ 50C5	192
17CA5	A	~ 6CA5	192
17CU5	A	= 17C5	192
17R5	A	~ 12R5	192
25C5	A	~ 50C5	192
25CA5	A	~ 6CA5	192
25EH5	A	~ 6EH5	192
30A5	A	= HL94	164
32ET5	A		164
32ET5-A	A		164
35C5	A		165
35EH5	A	~ 6EH5	193
50C5	AE	= HL92	165
50CA5	A	~ 6CA5	193
50EH5	A	~ 6EH5	193
6AS5	A		136
6CA5	A		141
6CU5	A	~ 50C5	189
6EH5	A		147

HL92	UW	= 50C5	165
HL94	PUW	= 30A5	164

**Mi45**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AW6	A	~ EF96	191
12AW7	A	12AW6	191
12BZ6	A	~ 6BZ6	191
12DK6	A	~ 6DK6	191
15EW6	A	~ 6EW6	192
3BZ6	A	~ 6BZ6	188
3CB6	A	~ 6CB6	188
3CF6	A	3CB6	188
3DK6	A	~ 6DK6	188
4BZ6	A	~ 6BZ6	188
4CB6	A	~ 6CB6	188
4DE6	A	4CB6	188
4DK6	A	~ 6DK6	188
4EW6	A	~ 6EW6	188
4GM6	A	~ EF183	188
5EW6	A	~ 6EW6	188
5GM6	A	~ EF183	188
6661	A	= E90F	61
6662	A	= E99F	62
6676	A	▽ 6CB6	142
6AS6	AM	= 7752	136
6BH6	AE	E90F	61
6BJ6	AE	E99F	62
6BJ6-A	AE		62
6BZ6	A		141
6CB6	A	= EF190	142
6CB6-A	A	= EF190	142
6CF6	A	= 6CB6	142

6DC6	A		144
6DE6	A	6CB6	142
6DK6	A		145
6EW6	A		148
6GM6	A	~ EF183	189
6JH6	A		152
6JK6	A		152
6JL6	A		153
7693	AV	= E90F	61
7694	AV	= E99F	62
7732	A	= 6CB6	142
7752	A	= 6AS6	136
E90F	V	= 7693	61
E99F	V	= 7694	62
EF190	P	= 6CB6	142




Mi45a

Type	Hersteller	gleich	Seite
12DT6	A	~ 6DT6	191
3DT6	A	~ 6DT6	188
3DT6-A	A	~ 6DT6-A	188
4DT6	A	~ 6DT6	188
4DT6-A	A	~ 6DT6-A	188
5725	AP	~ 6AS6	193
5GX6	A	~ 6GX6	188
6187 Ø	A	~ EF95	193
6AS6-W Ø	A	= 5725	193
6DT6	A	~ 6DT6-A	189
6DT6-A	A		146
6ES6	A	= EF97	85
6ET6	A	= EF98	85
6GX6	A		150
6GY6	A	6GX6	150
EF97	G	= 6ES6	85
EF98	G	= 6ET6	85




Mi46


Type	Hersteller	gleich	Seite
9002	A	~ E1C	193

**Mi47**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AR5	A	~ 6K6-GT	189

**Mi49**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12BN6	A	~ 6BN6	191
3BN6	A	~ 6BN6	188
4BN6	A	~ 6BN6	188
6BN6	A		139

**Mi50**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12G4	A	~ 6J5	191
6100 ⊖	A	▽ EC90	185
6135 ⊖	A	▽ EC90	185
6C4	AE	= EC90	185
6C4-WA ⊖	A	▽ EC90	185
EC90	P	~ ECC82	185
L77	E	= EC90	185

**Mi51**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6J4	A		151
6J4-WA ⊙	A	▽ 6J4	151
7245	A	▽ 6J4	151
8532 ⊙	A	▽ 6J4	151

**Mi53**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5618	A		166

**Mi54**


Type	Hersteller	gleich	Seite
2E30	A	= 5812	168
5812	A		168

**Mi56**

Type	Hersteller	gleich	Seite
ZZ1010	ST		183


**Mi57**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6AN6	A		179

**Mi58**


Type	Hersteller	gleich	Seite
0A2	AG	= 150C2	183
0A2WA	ALV	150C2	183
0B2	AG	= 108C1	183
0B2WA	ALV	108C1	183
0G3	AG	= 85A2	183
108C1	SV	= 0B2	183
150C2	SV	0A2	183
150C4	P	150C2	183
5651	AV		183
5651WA Ø	A	5651	183
6073	A	= 150C2	183
6074	A	= 108C1	183
6626	A	0A2WA	183
6627	A	0B2WA	183
85A2	SV	= 0G3	183
90C1	V		183
GR28-10	XY		182
GR28-30	XY		182
GR28-40	XY		182
GR28-60	XY		182
H41	Y		182
H42	Y		182
HD51	A	150C2	183
HD52	A	108C1	183
0A2	AG	= 150C2	183
0A2WA	ALV	150C2	183
0B2	AG	= 108C1	183
0B2WA	ALV	108C1	183

OG3	AG	= 85A2	183
SR51	C	~ 75C1	182
SR53	C	= 85A2	183
SR54	C	= 5651	183
SR55	C	= 108C1	183
SR56	C	= 150C2	183
StR108/30	D	= 108C1	183
StR150/30	D	= 150C2	183
StR85/10	D	= 85A2	183
StR90/40	D	= 90C1	183
STV108/30	T	= 108C1	183
STV150/30	T	= 150C2	183
STV85/10	T	= 85A2	183




Mi59


Type	Hersteller	gleich	Seite
0C2	A	= 75C1	183
150B2	V	= 6354	183
6354	AV	= 150B2	183
75C1	V		183
7980	AV	= 83A1	183
83A1	V	= 7980	183
GR27-16	X		182
GR27-56	X		182
OC2	A	= 75C1	183
SR52	C	83A1	183
SR57	C	= 150B2	183
StR75/60	D	= 75C1	183

**Mi59a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
GR26-16	XY		182

**Mi62**


Type	Hersteller	gleich	Seite
35X4	ital.	~ 35W4	180
UY92	P		178

**Mi63**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1AN5	A	= DF97	51
DF97	G	= 1AN5	51

**Mi64**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12H4	A	~ 6J5	191

**Mi65**


Type	Hersteller	gleich	Seite
15K5	AE		163

**Mi95**


Type	Hersteller	gleich	Seite
SR5	C		182

**Mi98**


Type	Hersteller	gleich	Seite
2HQ5	A	~ 6HQ5	188
3HA5	A	~ PC900	188
3HM5	A	= 3HA5	188
3HQ5	A	~ PC900	188
4HA5	A	= PC900	104
4HQ5	A	PC900	188
6HA5	AS	= EC900	185
6HM5	A	= EC900	185
6HQ5	A	EC900	185
EC900	G	~ PC900	185
PC900	G	= 4HA5	104

**Mi104**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3B4	AV	= DL98	56
DL98	P	= 3B4	56

**Mi112**


Type	Hersteller	gleich	Seite
9AGP4	jap.		196
A25-10W	L		195
A28-13W	G		195
A28-14W	STV	A28-13W	195
A31-120W	G		195
A31-19W	LS	A31-20W	195
A31-20W	STV		195
A31-250W	L	~ A31-120W	195
A31-410W	G	~ A31-120W	195
A44-280W	L		195
M17-111W	T	M17-11W	197
M17-11GM	T	M17-11W	197
M17-11LF	T	M17-11W	197
M17-11W	ST		197
M17-18W	L	= M17-11W	197
M28-10GL	T		197
M28-10GM	T	M28-10GL	197
M28-10LF	T	M28-10GL	197
M28-10W	V	= A28-13W	195
M28-121GM	V	A28-14W	195
M28-12GL	T	A28-14W	195
M28-12GM	TV	A28-14W	195
M28-12W	SV	= A28-14W	195
M31-120W	V	= A31-120W	195

**Mi116**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12CR6	A	~ 6CR6	191
6CR6	A		143

**Mi117**

Type	Hersteller	gleich	Seite
2BN4	A	~ 6BN4	188
2BN4-A	A	~ 6BN4	188
3BN4	A	~ 6BN4	188
3BN4-A	A	~ 6BN4	188
4BN4	A	~ 6BN4	188
6BN4	A		139
6BN4-A	A		139


**Mi119**

Type	Hersteller	gleich	Seite
2CY5	A	~ 6CY5	188
3CY5	A	~ 6CY5	188
3EA5	A	~ 6EA5	188
4CY5	A	~ 6CY5	188
6CY5	A		144
6EA5	A		146
6EV5	A		148
7717	A	= 6CY5	144




Mi120

Type	Hersteller	gleich	Seite
6FV6	A	~ 6CY5	189




Mi122

Type	Hersteller	gleich	Seite
12EL6	A	~ 12AJ6	191




Mi131


Type	Hersteller	gleich	Seite
DY900	ST		174

**Mn1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
13GB5	A	~ PL500	192
14GB5	A	= XL500	187
28GB5	AS	PL500	112
6GB5	A	= EL500	94
EL500	STV		94
EL5000 ⊙	T	▽ PL500	95
EL504	G	~ PL504	185
PL500	G	= 28GB5	112
PL504	G		112
XL500	P	~ PL500	187

**Mn2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8233 ⊙	ASTV	= E55L	58
E55L ⊙	STV	= 8233	58

**Mn3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6DW4	A		180

**Mn4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12GJ5	A	~ 6DJ5	191
17GJ5-A	A	~ 6GJ5	192
6GJ5	A		150
6GJ5-A	A		150

**Mn5**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12GT5	A	~ 6GT5	191
12GT5-A	A	~ 6GT5	191
17GT5-A	A	~ 6GT5	192
6GT5	A	~ 6GJ5	189
6GT5-A	A	~ 6GJ5	189

**Mn10**


Type	Hersteller	gleich	Seite
STV100/60	ST	= ZZ1040	183
ZZ1040	ST	= STV100/60	183

**Mn13**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12JB6	A	~ 6JB6	191
17JB6	A	~ 6JB6	192
6JB6	A	~ 6GJ5	190
6JE6	A		152

**Mn14**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8505	ASV	= YL1250	131
YL1250	SV	= 8505	131

**Mn15**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8278	AG	= EL503	94
EL503	SV	= 8278	94

**Mn16**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8580	AV	= YL1190	131
YL1190	V	= 8580	131

**Mn17**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8458	ASV	= YL1240	131
YL1240	SV	= 8458	131

**Mn18**


Type	Hersteller	gleich	Seite
40KG6	AS	= PL509	113
6KG6	AS	= EL509	185
EL509	G	~ PL509	185
EL519	G	~ PL519	185
PL505	G	= 40KG6	112
PL509	G		113
PL519	G		113

**Mn19**


Type	Hersteller	gleich	Seite
17KW6	A	= PL508	113
EL508	G	~ PL508	185
PL508	G		113

**Mn20**


Type	Hersteller	gleich	Seite
42EC4	AS	= PY500	176
EY500	SV		175
EY500A	ST	EY500	175
PY500	G	= 42EC4	176
PY500A	G	PY500	176

**Mn21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
9ED4	A	= PD500	110
ED500	G	~ PD500	185
PD500	G		110

**Mn22**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3BH2	A	= GY501	175
GY501	G	= 3BH2	175


**Mn23**

Type	Hersteller	gleich	Seite
8603	AV	= YL1310	132
YL1310	V	= 8603	132




Mn24

Type	Hersteller	gleich	Seite
YL1400	T		132




Mn25

Type	Hersteller	gleich	Seite
YG1000	T	~ T116	187




Mn26

Type	Hersteller	gleich	Seite
PD510	G		110




No1

Type	Hersteller	gleich	Seite
6Q4	AV	= EC80	68
EC80	V	= 6Q4	68




No2

Type	Hersteller	gleich	Seite
6R4	AV	= EC81	68
EC81	V	= 6R4	68




No3

Type	Hersteller	gleich	Seite
12BE7	A	= UQ80	187
6BE7	A	= EQ80	98
EQ80	G	= 6BE7	98
UQ80	LSV	~ EQ80	187




No4

Type	Hersteller	gleich	Seite
E81H	U	EH81	88
EH81	U	= E81H	88




No5

Type	Hersteller	gleich	Seite
10FD12	E	= UBF89	124
171DDP	E	= UBF80	124
17C8	AS	= UBF80	124
17N8	A	= UBF80	124
19DC8	AS	UBF89	124
19FL8	A	= UBF89	124
6AD8	E	EBF89	67
6DC8	AST	= EBF89	67
6DR8	A	= EBF83	66
6FD12	E	= EBF89	67
6N8	AST	= EBF80	66
7125	A	= EBF89	67
EBF80	G	= 6N8	66
EBF83	G	= 6DR8	66
EBF89	G	= 6DC8	67
UBF80	G	= 17C8	124
UBF89	G	= 19FL8	124
WD119	E	= UBF89	124
WD709	E	= EBF80	66
ZD152	E	= EBF80	46



No6


Type	Hersteller	gleich	Seite
18042 ⌀	V	~ E83F	193
18043 ⌀	V	= E83F	60
6086 ⌀	AV	= 18042	193
6689 ⌀	ASV	= E83F	60
E83F ⌀	SV	= 6689	60
TS53	P	= 18042	193
TS54	P	= E83F	60



No7


Type	Hersteller	gleich	Seite
12BX6	A	~ EF80	191
19BX6	A	= UF80	128
19BY7	AS	= UF85	128
3BX6	A	= XF80	187
3BY7	A	= XF85	187
3EH7	A	= XF183	187
3EJ7	A	= XF184	187
4EH7	A	~ EF183	188
4EJ7	A	~ EF184	188
64SPT	E	= EF80	83
6BW7	AE		140
6BX6	AST	= EF80	83
6BY7	AST	= EF85	84
6EC7	A	~ EF89	189
6EH7	AS	= EF183	85
6EJ7	AS	= EF184	85
6EL7	A	EF80	83
6F18	E	= 6EC7	189
6F19	E	= EF85	84
6F25	E	= EF183	85
6F26	E	= EF184	85
6F29	E	EF183	85
6F30	E	EF184	85
8D6	E	= EF80	83
EF183	G	= 6EH7	85
EF184	G	= 6EJ7	85
EF80	G	= 6BX6	83
EF800 ⊙	STV	▽ EF80	86

EF8010 ⊙	TV	▽ EF183	85
EF805S ⊙	T	▽ EF85	87
EF85	G	= 6BY7	84
EF860	D	= EF800	86
HF85	U	~ EF85	186
UF80	G	= 19BX6	128
UF85	G	= 19BY7	128
W719	E	= EF85	84
W739	E	= 6EC7	189
XF183	T	~ EF183	187
XF184	T	~ EF184	187
XF80	P	~ EF80	187
XF85	P	~ EF85	187
Z152	E	= EF80	83
Z719	E	= EF80	83
Z749	E	EF184	85




No8

Type	Hersteller	gleich	Seite
EF802 ⊙	T	~ EF80	86




No9

Type	Hersteller	gleich	Seite
EF804	TUW		86
EF804S ⊙	STV	~ EF804	87




No10

Type	Hersteller	gleich	Seite
12DA6	AS	= UF89	128
18045 ⌀	V	~ E81L	193
18046 ⌀	V	~ E81L	193
6059 ⌀	AE	▽ 6BR7	189
6227 ⌀	AG	= E80L	59
6686 ⌀	AV	= E81L	59
6BR7	AE	~ 6J7	189
6DA6	AST	= EF89	84
6DG7	A	EF89	84
8D5	E	= 6BR7	189
E80L ⌀	LSV	= 6227	59
E81L ⌀	SVU	= 6686	59
EF89	G	= 6DA6	84
EL861	D	= E81L	59
H81L	W	= 18045	193
UF89	G		128




No11

Type	Hersteller	gleich	Seite
6084 ⊙	ASTV	= E80F	59
6267 ⊙	AT	▽ EF86	84
6BK8	A	EF86	84
6CF8	A	= EF86	84
6F22	E	= EF86	84
8D8	A	EF86	84
E80F ⊙	STV	= 6084	59
EF806S ⊙	T		87
EF83	G		84
EF86	G	= 6CF8	84
EF866	D	= EF806S	87
PF83	G		111
PF86	G		111
Z729	E	= EF86	84




No12

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL803	ST	▽ EL83	94
EL803S ⊙	T	▽ EL83	94




No13

Type	Hersteller	gleich	Seite
6AT7	F	~ ECC81	189

**No14**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1E3	A	= DC80	47
DC80	P	= 1E3	47




No15

Type	Hersteller	gleich	Seite
12AD7	A	~ ECC83	191
12AT7	AEST	= ECC81	70
12AT7-WA ⌀	A	= E81CC	59
12AU7	AEST	= ECC82	70
12AU7-A	AEST	= ECC82	70
12AU7-WA ⌀	A	= ECC186	72
12AV7	A	~ 6BK7-A	191
12AX7	AEST	= ECC83	70
12AX7-A	AEST	= ECC83	70
12AX7-WA ⌀	A	= E83CC	60
12AY7	A		161
12AZ7	A	~ ECC81	191
12AZ7-A	A	~ ECC81	191
12BH7	AE		161
12BH7-A	AE		161
12BZ7	A		161
12CF7	A	= ECC83	70
12DM7	A	ECC83	70
12DT7	A	= ECC83	70
12DW7	A	7247	171
12U7	A		164
5721	A	= E83CC	60
5751	AS	▽ ECC83	168
5751WA ⌀	A	5751	168
5814 ⌀	A	E82CC	59
5814A ⌀	AS	= E82CC	59
5814WA ⌀	A	E82CC	59
5963 ⌀	A		169


5965 0	AET	~ E180CC	169
6057 0	LST	= E83CC	60
6060 0	AET	= E81CC	59
6067 0	AELT	= E82CC	59
6072 0	A	▽ 12AY7	161
6072A 0	A	▽ 12AY7	161
6085 0	ASTV	= E80CC	58
6189 0	AG	= E82CC	59
6201	AG	= E81CC	59
6211 0	ATV		169
6679 0	A	E81CC	59
6680 0	A	E82CC	59
6681 0	A	E83CC	60
6829	A	▽ 12AV7	191
6913	A	▽ 12BH7	161
6AU7	A	~ ECC82	189
6AX7	A	~ ECC83	189
6GU7	A	ECC82	70
6L13	E	= ECC83	70
7025 0	A	▽ ECC83	70
7062 0	AV	= E180CC	62
7247	AT		171
7316	AV	= ECC186	72
7489	AE	E82CC	59
7492 0	AE	= E81CC	59
7728	A	= ECC81	70
7729	A	= ECC83	70
7730	A	= ECC82	70
7AU7	A	= XCC82	187
9AU7	A	~ ECC82	190
A2900	E	E81CC	59
B152	E	= ECC81	70
B309	E	= ECC81	70

B329	E	= ECC82	70
B339	E	= ECC83	70
E180CC Ø	V	= 7062	62
E181CC Ø	V		63
E2157	E	ECC81	70
E2163	E	ECC82	70
E2164	E	ECC83	70
E80CC Ø	G	= 6085	58
E81CC Ø	LS	= 6201	59
E82CC Ø	LSV	= 6189	59
E83CC Ø	LSV	= 6681	60
ECC186	V	= 7316	72
ECC801 Ø	L	= E81CC	59
ECC801S Ø	T	= E81CC	59
ECC802 Ø	L	= E82CC	59
ECC802S Ø	T	= E82CC	59
ECC803 Ø	L	= E83CC	60
ECC803S Ø	T	= E83CC	60
ECC81	G	= 12AT7	70
ECC82	G	= 12AU7	70
ECC83	G	= 12AX7	70
ECC87	SW	E80CC	58
XCC82	P	~ ECC82	187




No16

Type	Hersteller	gleich	Seite
10LD12	E	= UABC80	123
19C8	A		164
19T8	A	HABC80	192
28AK8	AS	= UABC80	123
5T8	A	~ 6T8	189
6AK8	AS	= EABC80	64
6LD12	E	= EABC80	64
6R8	A	~ 6BF6	190
6T8	AT	EABC80	190
6T8-A	AT	EABC80	190
9AK8	AST	PABC80	102
DH109	E	= UABC80	123
DH719	E	= EABC80	64
EABC80	G	= 6AK8	64
HABC80	L	~ UABC80	186
PABC80	G	= 9AK8	102
UABC80	G		123




No17

Type	Hersteller	gleich	Seite
10C14	E	= UCH81	126
12AJ8	A	= HCH81	186
12D8	A	HCH81	186
19AJ8	A	= UCH81	126
19D8	AS	= UCH81	126
3AJ8	A	= XCH81	187
6AJ8	AST	= ECH81	76
6C12	E	= ECH81	76
6DS8	AS	= ECH83	76
ECH8000 ⊖	T	▽ ECH81	77
ECH81	G	= 6AJ8	76
ECH83	G	= 6DS8	76
HCH81	PUW	~ UCH81	186
UCH81	G	= 19D8	126
X119	E	= UCH81	126
X719	E	= ECH81	76
XCH81	P	~ ECH81	187



No18


Type	Hersteller	gleich	Seite
63TP	E	= ECL80	78
6AB8	AST	= ECL80	78
ECL80	G	= 6AB8	78
LN152	E	= ECL80	78




No20

Type	Hersteller	gleich	Seite
10BQ5	A	~ EL84	190
10CW5	A	~ 6CW5	190
10P18	E	= UL84	129
15CW5	AS	= PL84	112
163Pen	E	= PL82	112
16A5	AST	= PL82	112
30P16	E	= PL82	112
30P18	E	= PL84	112
45B5	AS	= UL84	129
6BQ5	AST	= EL84	92
6CW5	AST	= EL86	92
6DY5	A	= EL82	91
6P15	E	= EL84	92
7189	A	EL84	92
7320 ⊙	AG	= E84L	60
8BQ8	A	= XL84	187
8CW5	A	= XL86	187
E84L ⊙	G	= 7320	60
EL82	P	= 6DY5	91
EL84	G	= 6BQ5	92
EL86	G	= 6CW5	92
HL84	UW	~ UL84	186
N119	E	= UL84	129
N154	E	= PL82	112
N329	E	= PL82	112
N379	E	= PL84	112
N709	E	= EL84	92
PL82	G	= 16A5	112


PL84	G	= 15CW5	112
UL84	G	= 45B5	129
XL84	T	~ EL84	187
XL86	P	~ EL86	187

**No21**

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECL81	D	~ PCL81	185
PCL81	G		108
UCL81	T	~ PCL81	187


**No22**

Type	Hersteller	gleich	Seite
213Pen	E	= PL81	111
21A6	AEST	= PL81	111
6CJ6	A	= EF81	91
EL81	G	= 6CJ6	91
N152	E	= PL81	111
N359	E	= PL81	111
PL81	G	= 21A6	111




No23

Type	Hersteller	gleich	Seite
15A6	AST	= PL83	112
6CK6	AT	= EL83	91
EL83	G	= 6CK6	91
EL863	D	EL83	91
N153	E	= PL83	112
N309	E	= PL83	112
PL83	G	= 15A6	112




No24

Type	Hersteller	gleich	Seite
1AX2	A		179
1X2	A	~ 1X2-B	187
1X2-A	A	~ 1X2-B	187
1X2-B	A		179
DY80	G	= 1X2-A	174
YA1000	T		178




No25

Type	Hersteller	gleich	Seite
19BD	A	= PY80	176
19SU	A	= PY82	176
19U3	A	PY80	176
19W3	A	PY80	176
19X3	A	= PY80	176
19Y3	AS	= PY82	176
38A3	AS	= UY85	178
55N3	A	= UY82	178
6N3	A	= EY82	174
6U3	A	= EY80	174
EY80	PU	= 6U3	174
EY82	PU	= 6N3	174
PY80	G	= 19X3	176
PY82	G	= 19Y3	176
U119	E	= UY85	178
U152	E	= PY80	176
U154	E	= PY82	176
U192	E	= PY82	176
U309	E	= PY80	176
U319	E	= PY82	176
U381	E	= UY85	178
UY82	G	= 55N3	178
UY85	G	= 38A3	178
UY89	V		178




No26

Type	Hersteller	gleich	Seite
30L1	E	= PCC84	104
6CW7	AT	= ECC84	71
6FC7	A	= ECC89	185
6L16	E	= ECC84	71
7AN7	AST	= PCC84	104
7FC7	A	= PCC89	186
B319	E	PCC84	104
ECC84	STU	= 6CW7	71
ECC89	M	~ PCC88	185
PCC84	G	= 7AN7	104
PCC89	E	~ PCC88	186
UCC84	P	~ PCC84	187




No27


Type	Hersteller	gleich	Seite
12BW4	A	~ EZ81	191
6CA4	AT	= EZ81	175
6V4	AST	= EZ80	175
EZ80	G	= 6V4	175
EZ81	G	= 6CA4	175
U709	E	= EZ81	175
UU12	E	= EZ81	175

**No28**


Type	Hersteller	gleich	Seite
E283CC Ø	SV		64
ECC863	D	= E283CC	64

**No29**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AF3	A	~ PY83	191
16AQ3	A	= XY88	187
17Z3	AS	= PY81	176
17Z3-A	AS	= PY83	176
30AE3	AS	= PY88	176
6AF3	A	~ PY83	189
6AL3	A	= EY88	185
6R3	A	= EY81	174
EY81	PU	= 6R3	174
EY83	DET	~ PY83	185
EY88	STV	~ PY88	185
PY801	E	PY81	176
PY81	G	= 17Z3	176
PY83	G	~ PY81	176
PY88	G	= 30AE3	176
U153	E	= PY81	176
XY88	T	~ PY88	187

**No30**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1V2	AE		179

**No31**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6V3	A		180
6V3-A	A		180

**No32**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12BA7	A	~ 6BA7	191
6BA7	A		137

**No34**


Type	Hersteller	gleich	Seite
14Y7	E	~ UCH81	192
6AN7	A	~ ECH42	189
ECH80	M	= 6AN7	189

**No35**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6061 ⊖	AE	▽ 6BW6	189
6BW6	AE	~ 6V6-GT	189
9BW6	AE	~ 6BW6	190

**No36**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6M5	A	= EL80	185
EL80	P	~ EL41	185

**No37**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6S4	A		155
6S4-A	A		155

**No38**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7788 ⊖	ASTV	= E810F	64
E810F ⊖	G	= 7788	64
EL8000 ⊖	ST		95

**No39**


Type	Hersteller	gleich	Seite
19V8	A	~ EABC80	192
6V8	E	~ EABC80	190

**No40**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12B4	A		161
12B4-A	A		161

**No41**

Type	Hersteller	gleich	Seite
2C51	A	5670	188
396A	A	= 5670	167
5670	A	2C51	167
5670WA	A	2C51	167
6385	A	~ 5670	193
6386	A	= 5670	167


**No42**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5656	A		166




No43

Type	Hersteller	gleich	Seite
5686	AL		167




No44

Type	Hersteller	gleich	Seite
5687	AL	~ E182CC	167
5687A	AL	~ 4182CC	167
7119 ⊙	AV	= E182CC	63
E182CC ⊙	V	= 7119	63




No45

Type	Hersteller	gleich	Seite
5755	A	6SL7	193




No46

Type	Hersteller	gleich	Seite
417A	A	= 5842	168
5842 ⊙	AP	= 417A	168




No47

Type	Hersteller	gleich	Seite
404A	A	= 5847	168
5847 ⊖	A	= 404A	168




No48

Type	Hersteller	gleich	Seite
5879	A	~ EF86	169




No49

Type	Hersteller	gleich	Seite
6197	A	▽ 6CL6	189
6677 ⊖	A	▽ 6CL6	189
6CL6	A	~ 6AG7	189




No50


Type	Hersteller	gleich	Seite
K81A	V		175

**No51**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BC7	A		179
6BJ7	A		179

**No52**


Type	Hersteller	gleich	Seite
19X8	A	~ 6X8	192
5X8	A	~ 5X8	189
6X8	A		157
6X8-A	A		157



No53


Type	Hersteller	gleich	Seite
10L14	E	= UCC85	124
10LD14	E	= UCC85	124
12DT8	A	~ ECC81	191
17EW8	A	= HCC85	186
26AQ8	AS	= UCC85	124
4BC8	A	~ ECC180	188
4BQ7-A	A	~ ECC180	188
4BS8	A	~ 6BS8	188
4BZ7	A	~ 6BZ7	188
4BZ8	A	~ 6BZ8	188
4ES8	A	= XCC189	187
5BK7-A	A	~ 6BK7-A	188
5BQ7-A	A	~ ECC180	188
5BS8	A	~ 6BS8	188
5BZ7	A	~ 6BZ7	188
5ES8	A	~ PCC189	188
6922 Ø	AG	= E88CC	61
6922WA Ø	A	= E188CC	63
6AQ8	AST	= ECC85	71
6BC8	A	ECC180	71
6BK7	A	6BK7-A	189
6BK7-A	A		139
6BK7-B	A		139
6BQ7	A	ECC180	189
6BQ7-A	AE	= ECC180	71
6BS8	A		140
6BZ7	A		141
6BZ8	A		141

6CG7	A		142
6DJ8	AS	= ECC88	185
6DT8	A	~ ECC81	189
6ES8	A	= ECC189	185
6GM8	AS	= ECC86	71
6L12	E	= ECC85	71
7308 Ⓟ	ASTV	= E188CC	63
7DJ8	AS	= PCC88	105
7ES8	AS	= PCC189	105
8223 Ⓟ	AST	= E288CC	64
8CG7	A	~ 6CG7	190
9AQ8	AST	= PCC85	104
B109	E	= UCC85	124
B719	E	= ECC85	71
CCa Ⓟ	G	= E88CC	61
E188CC Ⓟ	G	= 7308	63
E288CC Ⓟ	G	= 8223	64
E88CC Ⓟ	G	= CCa	61
ECC180	P	= 6BQ7-A	71
ECC189	PST	~ PCC189	185
ECC85	G	= 6AQ8	71
ECC86	G	= 6GM8	71
ECC865	D	∇ ECC85	71
ECC88	PST	~ PCC88	185
HCC85	E	~ ECC85	186
PCC189	G	= 7ES8	105
PCC85	G	= 9AQ8	104
PCC88	G	= 7DJ8	105
UCC85	G		124
XCC189	T	~ PCC189	187



No54


Type	Hersteller	gleich	Seite
19BR5	A	= UM80	129
65ME	E	= EM80	96
6BR5	AST	= EM80	96
6DA5	A	= EM81	185
EM80	G	= 6BR5	96
EM81	TW	EM80	185
UM80	G	= 19BR5	129
UM81	PW	UM80	187
Y119	E	= UM80	129



No55


Type	Hersteller	gleich	Seite
19EA8	A	~ PCF82	192
27BL8	A	= UCF80	187
30C1	E	= PCF80	105
4BL8	A	= XCF80	187
5EA8	A	= XCF82	187
5GH8	A	~ 6GH8	188
5KD8	A	~ 6KD8	189
5KE8	A	~ 6KE8	189
5U8	A	= XCF82	187
6678 ⊙	A	▽ ECF82	185
6AX8	A	ECF82	185
6BL8	AST	~ ECF80	73
6C16	E	= ECF80	73
6EA8	A	ECF82	185
6GH8	A		150
6GH8-A	A		150
6GJ8	A	~ 6GH8	189
6JW8	A	= ECF802	185
6KD8	A		154
6KE8	A		154
6U8	A	= ECF82	185
6U8-A	A	= ECF82	185
7643 ⊙	AG	= E80CF	58
7731	A	= ECF82	185
8A8	AET	= PCF80	105
9A8	AS	= PCF80	105
9C8	A	PCF80	105
9EA8	A	= PCF82	105

9JW8	A	= PCF802	107
9Q8	A	PCF82	105
9U8	AS	= PCF82	105
9U8-A	AS	= PCF82	105
E80CF Ø	G	= 7643	59
ECF80	G	= 6BL8	73
ECF802	G	~ PCF802	185
ECF82	G	~ PCF82	185
LN329	E	= PCF80	105
LZ319	E	PCF80	105
LZ329	E	= PCF80	105
PCF80	G	= 9A8	105
PCF802	G	= 9JW8	107
PCF82	G	= 9U8-A	105
UCF80	PT	~ PCF80	187
XCF80	P	~ PCF80	187
XCF82	P	~ PCF82	187




No56

Type	Hersteller	gleich	Seite
11E13	E	= QQE03/12	115
6360	ATV	= QQE03/12	115
6360A	ATV	= QQE03/12	115
6939	ASTV	= QQE02/5	115
7645	AV	= QQE02/5	115
8457	ASV	= YL1210	187
8577	ASV	= YL1220	187
QQE02/5	STV	= 6939	115
QQE03/12	TV	= 6360	115
QQV02-6	M	= QQE02/5	115
QQV03-10	M	= QQE03/12	115
RS1029	S	= QQE03/12	115
TD24	E	= QQE03/12	115
TT23	E	= QQE02/5	115
TT24	E	= QQE03/12	115
YL1210	SV	~ QQE03/12	187
YL1220	SV	~ QQE02/5	187




No57

Type	Hersteller	gleich	Seite
6374	A	= EY84	175
6443	A	= EY84	175
EY84	PU		175
R18	E	= EY84	175




No58

Type	Hersteller	gleich	Seite
5A/170K	E	= E180F	62
5A/185K	E	= D3a	45
6688 ⌀	ASTV	= E180F	62
7721 ⌀	ATV	= D3a	45
7722 ⌀	ASTV	= E280F	63
7737 ⌀	AV	= E186F	63
D3a ⌀	G	= 7721	45
E180F ⌀	G	= 6688	62
E186F ⌀	V	= 7737	63
E280F ⌀	G	= 7722	63
E282F ⌀	SV		64
EF861	D	= E180F	62
EL862	D	= D3a	45




No59


Type	Hersteller	gleich	Seite
6BN5	A	= EL85	185
EL85	E	~ EL42	185

**No60**


Type	Hersteller	gleich	Seite
10LD13	E	= UBC81	123
14G6	E	UBC81	123
15BD7-A	A	= UBC81	123
6BD7	AS	= EBC81	66
6BD7-A	AS	= EBC81	66
6LD13	A	= EBC81	66
DH119	E	= UBC81	123
EBC80	E	EBC81	66
EBC81	G	= 6BD7-A	66
UBC81	G		123

**No63**


Type	Hersteller	gleich	Seite
10PL12	E	= UCL82	127
16A8	AST	= PCL82	108
30PL12	E	= PCL82	108
50BM8	AS	= UCL82	127
6BM8	AST	= ECL82	78
8B8	A	XCL82	187
8BM8	A	= XCL82	187
ECL82	G	= 6BM8	78
LN119	E	= UCL82	127
N369	E	= PCL82	108
PCL82	G	= 16A8	108
UCL82	G	= 50BM8	127
XCL82	P	~ PCL82	187

**No64**

Type	Hersteller	gleich	Seite
12BY7	A	= EL180	94
12BY7-A	A	= EL180	94
12DQ7	A		162
7733	A	= EL180	94
EL180	M	= 12BY7	94


**No65**

Type	Hersteller	gleich	Seite
1H2	A	DY86	174
1S2	AST	= DY86	174
1S2-A	A	DY87	184
3A2	A		179
6AX2-N	A	= EY86	175
6S2	AST	= EY86	175
6S5-A	A	= EY87	185
DY802	G		174
DY86	G	= 1S2	174
DY87	G	DY86	184
EY86	G	= 6S2	175
EY87	G	EY86	185
U26	E	= EY86	175
U49	E	= EY86	175




No67

Type	Hersteller	gleich	Seite
EM83	D		97




No68

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL804	T		95




No69

Type	Hersteller	gleich	Seite
10EB8	A	~ 6EB8	190
10HF8	E	~ 6HF8	191
10JT8	A	~ 6JT8	191
12AU8	A	~ 6AU8	191
6AU8	A		136
6AU8-A	A		136
6AW8	A		137
6AW8-A	A		137
6BA8	A		137
6BA8-A	A		137
6BH8	A		138
6CX8	A		144
6EB8	A		147
6HF8	A		151
6JT8	A		153
6JV8	A		153
8AU8	A	~ 6AU8	190
8AU8-A	A	~ 6AU8	190
8AW8-A	A	~ 6AW8-A	190
8BA8-A	A	~ 6BA8-A	190
8BH8	A	~ 6BH8	190
8CX8	A	~ 6CX8	190
8EB8	A	~ 6EB8	190
8JT8	A	~ 6JT8	190
8JV8	A	~ 6JV8	190




No71

Type	Hersteller	gleich	Seite
E82M	V		59




No72

Type	Hersteller	gleich	Seite
EMM801	T		97




No73

Type	Hersteller	gleich	Seite
6463 Ø	G		170




No74

Type	Hersteller	gleich	Seite
15DQ8	AS	= PCL84	108
6DX8	A	= ECL84	185
8DX8	A	= XCL84	187
ECL84	G	~ PCL84	185
PCL84	G	= 15DQ8	108
XCL84	P	~ PCL84	187




No75

Type	Hersteller	gleich	Seite
12FG6	A	= UM84	129
6DU6	A	EM85	97
6FG6	AS	= EM84	97
6HU6	AS	= EM87	97
9FG6	A	= PM84	186
EM800	ST		97
EM84	G		97
EM840	LU	▽ EM84	97
EM84a	G	~ EM84	97
EM85	L		97
EM87	G	= 6HU6	97
HM85	L	~ EM85	186
PM84	G	~ UM84	186
UM84	G	= 12FG6	129
UM85	L		129




No78

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECF83	G		74




No79

Type	Hersteller	gleich	Seite
4CM4	AST	= PC86	103
6CM4	AS	= EC86	68
E86C Ø	G	= EC806S	60
EC806S Ø	T	= E86C	60
EC86	G	= 6CM4	68
PC86	G	= 4CM4	103




No82

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECL83	M	~ PCL83	185
LN309	E	= PCL83	108
PCL83	E		108
UCL83	E	~ PCL83	187




No84


Type	Hersteller	gleich	Seite
14GW8	AS	= PCL86	109
6GW8	AS	= ECL86	78
ECL86	G	= 6GW8	78
PCL86	G	= 14GW8	109

**No85**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5763	AE	= QE03/10	168
6062	E	5763	168
QE03/10	P	= 5763	168

**No86**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ES1	EIY		182
ES2	EIY		182
SR2	C	~ SR2A	186
SR3	C	~ SR3A	186

**No86a**

Type	Hersteller	gleich	Seite
SR2A	C		182
SR3A	C		182


**No87**

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV500/0,1	ST	= ZZ1030	183
ZZ1030	ST	= STV500/0,1	183




No88

Type	Hersteller	gleich	Seite
6GX8	AS	= EAM86	65
EAM86	G	= 6GX8	65




No89

Type	Hersteller	gleich	Seite
6HU8	AS	= ELL80	96
ELL80	G		96
PLL80	L	~ ELL80	113
ULL80	E	~ ELL80	187




No90

Type	Hersteller	gleich	Seite
6AJ4	A	= EC84	68
6AM4	AEM		135
EC84	D	= 6AJ4	68




No95

Type	Hersteller	gleich	Seite
6HG8	A	= ECF86	185
7HG8	AS	= PCF86	106
8HG8	A	PCF86	106
ECF86	PT	~ PCF86	185
PCF86	G	= 7HG8	106




No96

Type	Hersteller	gleich	Seite
18GV8	AS	= PCL85	109
6GV8	A	= ECL85	185
9GV8	A	XCL85	187
ECL805	G	~ PCL805	185
ECL85	PST	~ PCL85	185
PCL805	G		109
PCL85	G	= 18GV8	109
XCL85	P	~ PCL84	187




No103


Type	Hersteller	gleich	Seite
6BS7	AE	~ 6J7	189
8D7	E	= 6BS7	189

**No104**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12BK5	A	~ 6BK5	191
25BK5	A	~ 6BK5	192
50BK5	A	~ 6BK5	193
6BK5	A		139

**No108**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5AM8	A	~ 6AM8-A	188
6AM8	A		135
6AM8-A	A		135

**No110**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12CT8	A	~ 6AU8	191
5AN8	A	~ 6AN8	188
6AN8	A		135
6AN8-A	A		135
7258	A	~ 6AN8	193

**No111**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5AS8	A	~ 6AS8	188
6AS8	A		136

**No113**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6AZ8	A	~ 6AN8	189


**No114**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6132	AE	= EL821	95
6CH6	AE	= EL821	95
7D10	E	= EL821	95
EF82	M	= EL821	95
EL821	M	= 6CH6	95




No115

Type	Hersteller	gleich	Seite
11CY7	A	~ 6CY7	191
6CS7	A		143
6CY7	A		144
8CS7	A	~ 6CS7	190
8CY7	A	~ 6CY7	190




No116

Type	Hersteller	gleich	Seite
6CN7	A	~ EBC81	189
8CN7	A	~ EBC81	190




No117

Type	Hersteller	gleich	Seite
12AH8	AE		160




No120

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BJ8	A		138
6BN8	A		139
8BN8	A	~ 6BN8	190




No121

Type	Hersteller	gleich	Seite
6CM7	A		143
8CM7	A	~ 6CM7	190




No123

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BC4	A		138




No124

Type	Hersteller	gleich	Seite
5AT8	A	~ 6X8	188
6AT8	A	~ 6X8	189
6AT8-A	A	~ 6X8	189




No125

Type	Hersteller	gleich	Seite
12JN8	A	~ 6JN8	191
19JN8	A	~ 6JN8	192
5BR8	A	~ PCF82	188
6BR8	AE	~ PCF82	189
6BR8-A	AE	~ PCF82	189
6FV8	A	~ 6FG7	189
6FV8-A	A	~ 6FG7	189
6JN8	A	~ 6GH8	190




No127

Type	Hersteller	gleich	Seite
12BU8	A	~ 6BU8	191
3BU8	A	~ 6BU8	188
4BU8	A	~ 6BU8	188
4GS8	A	4BU8	188
4HS8	A	~ 6HS8	188
6BU8	A		140
6HS8	A		151




No128

Type	Hersteller	gleich	Seite
12F8	A		163




No130

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BV8	A		140




No131

Type	Hersteller	gleich	Seite
17H3	A		180




No132

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BY8	A	~ EF94	189




No133


Type	Hersteller	gleich	Seite
6CH8	A	~ 6AN8	189

**No134**


Type	Hersteller	gleich	Seite
19CL8-A	A	~ 6CL8-A	192
5CL8-A	A	~ 6CL8-A	188
6CL8	A		142
6CL8-A	A		142
9CL8	A	~ 6CL6	190

**No135**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5CM8	A	~ 6CM6	188
6CM8	A		143
6KZ8	A	~ 6GH8	
9KZ8	A	~ 6KZ8	190


**No136**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5CG8	A	~ 6X8	188
5FG7	A	~ 6FG7	188
5FV8	A	~ 6FV8	188
6CG8	A	~ 6X8	189
6CG8-A	A	~ 6X8	189
6FG7	A		149




No138

Type	Hersteller	gleich	Seite
12DB5	A	~ 6DB5	191
6DB5	A	~ 6W6-GT	189




No140

Type	Hersteller	gleich	Seite
5B8	A	~ 6AN8	188




No141


Type	Hersteller	gleich	Seite
10DE7	A	~ 6DE7	190
10DR7	A	~ 6DR7	190
10EW7	A	~ 6EW7	191
13DE7	A	~ 6DE7	192
13DR7	A	~ 6DR7	192
19DE7	A	~ 6DE7	192
6DE7	A		145
6DR7	A		146
6EW7	A		148

**No142**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6EV7	A		148
6FQ7	A	~ 6CG7	189
8FQ7	A	~ 6FQ7	190

**No146**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AB5	A	~ 6BW6	191
6973	A		170

**No147**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6KX8	AS	= ECC808	72
ECC808	G	= 6KX8	72

**No150**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12J8	A		163

**No151**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5AV8	A	~ 6AN8	188
6AV8	A	~ 6AN8	189

**No152**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6EH8	A	~ 6FG7	189

**No155**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7983	AV	= QQC03/14	114
QQC03/14	V	= 7983	114

**No155a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8348	ASTV	= YL1080	131
YL1080	STV	= 8348	131

**No166**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6FM8	A	~ EBC81	189

**No169**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6ET7	A		148
8ET7	A	~ 6ET7	190

**No170**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5BW8	A	~ 6BW8	188
6BW8	A		140

**No173**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6094	A	~ EL90	193

**No174**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6EZ8	A		148

**No176**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6BE8	A	~ PCF82	189
6BE8-A	A	~ PCF82	189

**No177**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6CU8	A	~ 6AN8	189

**No179**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7199	A		171

**No181**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5CQ8	A	~ 6CQ8	188
6CQ8	A	~ 6CL8, A	189

**No183**


Type	Hersteller	gleich	Seite
16GK6	A	~ EL84	192
6GK6	A	~ EL84	189

**No184**

Type	Hersteller	gleich	Seite
12CM6	A	~ 6BW6	191
12DT5	A	~ 6DT5	191
5CM6	A	~ 6V6-GT	188
5CZ5	A	~ 6973	188
6CM6	A	~ 6V6-GT	189
6CZ5	A	~ 6973	189
6DT5	A	~ 6DT6-A	146
6EM5	A		147
8EM5	A	~ 6EM5	190


**No185**

Type	Hersteller	gleich	Seite
7189A	A	~ EL84	193




No186

Type	Hersteller	gleich	Seite
7695	A	~ 7754	193
7754	A		172




No187

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BW4	A	~ 7Z4	189




No194

Type	Hersteller	gleich	Seite
6287	A	~ EL90	193




No200


Type	Hersteller	gleich	Seite
6JX8	AS	= ECH84	77
ECH84	G	= 6JX8	77
ECH84a	L	~ ECH84	77

**No201**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4DL4	AS	= PC88	103
6DL4	AS	= EC88	68
8255 ⓪	T	= E88C	60
8556 ⓪	AST	= EC8010	70
8562 ⓪	AS	= E88C	60
E88C ⓪	LSV	= 8255	60
EC8010 ⓪	STV	E88C	70
EC8020 ⓪	T		70
EC88	G	= 6DL4	68
PC88	G	= 4DL4	103

**No202**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EAF801	G		65

**No207**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5HB7	A	~ 6HB7	188
6GJ7	AS	= ECF801	185
6HB7	A	~ 6FG7	190
8GJ7	AS	= PCF801	107
ECF801	SV	~ PCF801	185
PCF801	G		107

**No208**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECF8070 Ø	ST		74
PCF803	ST	~ PCF801	186
PCF805	V		107

**No209**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ME21-10	V	ML21-10	198
ML21-10	V		198

**No212**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6EU7	A	~ ECC83	189

**No220**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECC8100 Ø	STV		72

**No226**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6JU8	A		180
6JU8-A	A		180

**No241**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8463	ATV	= YL1000	130
YL1000	STV	= 8463	130

**No242**

Type	Hersteller	gleich	Seite
ED8000 ⊙	STV		79


**No251**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL802	G	~ PL802	185
PL802	G		113




No256

Type	Hersteller	gleich	Seite
3JD6	A	~ 6JD6	188
4JD6	A	~ 6JD6	188
6JD6	A		152




No258

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECLL800	LS		79




No260

Type	Hersteller	gleich	Seite
30C18	E	= PCF805	107
6GV7	A	= ECF805	185
7GV7	A	= PCF805	107
ECF805	E	~ PCF805	185




No261


Type	Hersteller	gleich	Seite
8408	ASTV	= YL1130	137
YL1130	STV	= 8408	131

**No267**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EMM803	LS		98

**No270**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7551	A	7558	171
7558	A	7551	193

**No271**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EL805	G	~ PL805	185
PL805	G		113

**Nu1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
13CW4	A	~ 6CW4	192
6CW4	A		143
6DS4	A	~ 6CW4	189
7586 ⊙	G		171
7895 ⊙	G		172
8056 ⊙	AS		172

**Nu2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7587 ⌀	LSV		172

**Nu4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8058 ⌀	AS		172

**Oc1**

Type	Hersteller	gleich	Seite
UY1	G		178
UY1N	VU	= UY1	178


**Oc2**

Type	Hersteller	gleich	Seite
117Z4-GT	A	~ 117Z3	193
35Z4-GT	AE	~ 35Z3	193
CY31	P	~ CY1	173
UY31	M	~ UY41	178




Oc3

Type	Hersteller	gleich	Seite
AZ33	M	~ AZ3	173




Oc4

Type	Hersteller	gleich	Seite
25C6	A	~ 25Z6-GT	193
35Z6-G	A		180
50Z6-G	A		180
CY32	PU	~ CY2	173
EB34	M	~ EB11	185




Oc5

Type	Hersteller	gleich	Seite
DL21	VU		53




Oc6


Type	Hersteller	gleich	Seite
1A5-GT	A	= DL31	184
1Q5-GT	A	= DL36	184
DL31	M	~ DL21	184
DL36	M	= 1Q5-GT	184

**Oc7**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF21	VU		49
DF22	VU		49

**Oc8**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF31	M	~ DF21	184
DF32	M	~ DF22	184

**Oc9**


Type	Hersteller	gleich	Seite
UF9	VU	~ EF41	187

**Oc10**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1223	A	= 6J7	152
12J7-GT	A	~ 6J5-GT	191
12K7-GT	AE	~ 6K7-GT	191
1620	A	6J7	152
1851	A	~ 6AC7	193
5732	A	= 6K7	154
6J7	A	= 7000	152
6J7-G	A	= 7000	152
6J7-GT	A	= 7000	152
6K7	A	= 5732	154
6K7-G	A	= 5732	154
6K7-GT	A	= 5732	154
6U7-GT	A	~ EF5	190
6W7-G	A	~ 6J7	190
7000	A	= 6J7	152
8D4	E	= 6W7-G	190
EF36	MU	~ EF6	185
EF37	M	EF36	185
EF39	MU	~ EF41	185
VT86	A	= 6K7	154
VT86A	A	= 6K7-G	154
VT86B	A	= 6K7-GT	154
VT91	A	= 6J7	152
VT91A	A	= 6J7-GT	152
W147	E	= EF39	185
Z63	E	= 6J7-GT	152

**Oc11**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF38	M	~ EF8	185

**Oc12**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DK21	VU		52

**Oc13**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DK31	M	~ DK21	184

**Oc14**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DAC21	VU		45

**Oc15**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1H5-G	A	= DAC32	184
1H5-GT	A	= DAC32	184
DAC31	P	~ DAC21	184
DAC32	M	~ 1LH4	184

**Oc16**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DBC21	PU		46

**Oc18**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6B6	A	6Q7	190
6Q7	AE	~ EBC90	190
6Q7-G	AE	~ EBC90	190
6Q7-GT	AE	~ EBC90	190
6R7	A	~ 6BF6	190
6R7-G	A	~ 6BF6	190
6R7-GT	A	~ 6BF6	190
DH63	E	= 6Q7-GT	190
EBC33	MU	~ EBC3	185
VT88	A	= 6R7	190
VT88A	A	= 6R7-G	190
VT88B	A	= 6R7-GT	190

**Oc19**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12C8	A	~ 6B8	191
6B8	A		137
6B8-G	A	~ 6B8	189
6B8-GT	A	~ 6B8	189
6H8	A		150
CBL31	M	~ CBL1	184
EBF32	PU	~ EBF11	185
EBL31	M	~ EBL21	185
VT93	A	= 6B8	137

**Oc21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
UBL1	G		124

**Oc22**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DCH21	V		48


**Oc23**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DCH31	M	~ DCH21	184




Oc24

Type	Hersteller	gleich	Seite
6C31	E	= ECH33	185
6E8-G	A	= ECH33	185
6J8-G	A		152
CCH35	M	~ ECH3	184
ECH33	M	~ ECH3	185
ECH35	MU	= ECH33	185
ECH3G	EP	ECH35	185
X147	E	= ECH33	185




Oc25

Type	Hersteller	gleich	Seite
UCH4	PU	~ UCH21	187




Oc26


Type	Hersteller	gleich	Seite
DM21	VU		56

**Oc27**


Type	Hersteller	gleich	Seite
10M2	AS	= UM4	129
13MU4	E	= UM4	129
UM35	T	~ UM11	187
UM4	SVU	= 10M2	129

**Oc28**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EK32	M	~ EK2	185

**Oc29**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DLL31	M	~ DLL21	184


**Oc30**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBC31	M	~ DBC21	184




Oc31

Type	Hersteller	gleich	Seite
DAH50	V		46




Oc32

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL32	M	~ EL2	185


**Oc33**

Type	Hersteller	gleich	Seite
10P14	E	~ UL41	191
12A6	A		160
12A6-GT	A		160
12EN6	A	~ 6W6-GT	191
12L6-GT	A	~ 25L6-GT	191
12V6-GT	A	~ 6V6-GT	192
12W6-GT	A	~ 6W6-GT	192
1622	A	6L6	154
1631	A	~ 6L6	193
17L6-GT	A	~ 25L6-GT	192
17W6-GT	A	~ 6W6-GT	192
25C6-G	A	~ 6Y6-G	192
25C6-GA	A	~ 6Y6-G	192
25L6	AE		164
25L6-GT	A		164
25W6-GT	A	~ 6W6-GT	193
50C6-G	A	~ 6Y6-G	193
50L6-GT	AE	~ 25L6GT	193
5871	A	▽ 6V6-GT	157
5881	A	6L6-GC	155
5932	A	= 6L6-WGA	190
5992 ⊖	A	▽ 6V6-GT	157
5V6-GT	A	~ 6V6-GT	189
6046	A	▽ 25L6-GT	164
6550	A		170
6DG6-GT	A	~ 6W6-GT	189
6L6	A	= EL39	190
6L6-A	A	= EL39	154


6L6-B	A	= EL39	154
6L6-G	A	= EL39	154
6L6-GC	A	6L6	155
6L6-WGA ⌀	A	~ 6L6; GC	190
6L6-WGB ⌀	A	= 6L5-WGA	190
6U6-GT	A	~ 6Y6-G	190
6V6	A	~ EL90	157
6V6-A	A	~ EL90	157
6V6-G	A	~ EL90	157
6V6-GT	A	~ EL90	157
6W6-GT	A		157
6Y6-G	A		157
6Y6-GA	A		157
7184	A	= 6V6-GT	157
7408	A	6V6-GT	157
7561 ⌀	AT		171
7581 ⌀	A	= 6L6-GC	155
7581A ⌀	A	= 6L6-GC	155
CL33	M	~ CL4	184
EL37	M		90
EL39	U	6L6	154
KT66	E	6L6	154
KT77	E	~ EL34	90
N147	E	= EL33	185
PL33	E	~ EL33	186
VT107	A	= 6V6-GT	157
VT115	A	= 6L6	154

**Oc34**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DLL21	VU		56

**Oc35**


Type	Hersteller	gleich	Seite
KK32	M	~ KK2	186

**Oc36**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12K8	A	~ 6K8	191
12K8-GT	A	~ 6K8	191
6K8	A		154
6K8-G	A		154
6K8-GT	A		154

**Oc37**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1N5-G	A	= DF33	184
1N5-GT	A	= DF33	184
DF33	M	= 1N5-G	184
Z14	E	= DF33	184

**Oc38**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12Q7-GT	AE	~ EBC90	191

**Oc41**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3Q5-GT	A	= DL33	54
DL33	M	= 3Q5-GT	54
N16	E	= DL33	54

**Oc42**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EBF35	P	~ EBF11	185

**Oc44**


Type	Hersteller	gleich	Seite
35L6-GT	AE	~ 35C5	193

**Oc45**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6CN6	A	= EL38	90
EL31	M	EL38	90
EL38	V	= 6CN6	90
PL38	M	~ EL38	186

**Oc46**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12U5-G	A	~ EM71	191
1629	A	~ 6E5	193
6E5-GT	A	~ 6E5	189
6G5-G	E	6U5-G	190
6U5-G	A	~ EM71	190
VT138	A	= 1629	193

**Oc47**


Type	Hersteller	gleich	Seite
64ME	E	= EM34	185
6AF7	E	EM34	185
6CD7	AS	= EM34	185
6M2	A	= EM34	185
EM34	LSVU	~ EM4	185
EM35	T	~ EM11	185
HM34	UW	~ UM4	186
UM34	V	~ UM4	187

**Oc50**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5931	A	▽ 5U4-G	179
5AS4	A	5U4-G	179
5AS4-A	A	5U4-G	179
5AU4	A		179
5AW4	A		179
5R4-GY	A		179
5R4-GYA	A		179
5R4-GYB	A		179
5R4-WGA	A	▽ 5R4-GY	179
5R4-WGB	A	▽ 5R4-GY	179
5T4	A	~ 5U4-G	189
5U4-G	AE	= GZ31	179
5U4-GA	AE	= GZ31	179
5U4-GB	AE	= GZ31	179
5U4-WG Ø	A	▽ 5U4-G	179
5V3	A		179
5V3-A	A		179
5W4	A		179
5W4-GT	A		179
5Y3-GA	A		179
5Y3-GT	A		179
5Y3-WGTA	A	▽ 5Y3-GT	179
AZ31	PU	~ AZ11	173
AZ32	P	~ AZ2	173
GZ31	M	= 5U4-G	179
U50	E	= 5Y3-GT	179
U52	E	= 5U4-G	179
VT97	A	= 5W4	179

**Oc51**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1274	A	~ EZ90	193
5838 Ø	A	~ EZ35	193
5839 Ø	A	~ EZ35	193
5852 Ø	A	~ EZ35	193
6AX5-GT	A		179
6X5	A	EZ35	175
6X5-G	A	EZ35	175
6X5-GT	A	EZ35	175
6X5-WGT Ø	A	▽ EZ35	175
6ZY5-G	A		180
EZ33	P	EZ35	175
EZ35	M	= 6X5-G	175
U70	E	= EZ35	175

**Oc52**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EZ22	P		175

**Oc53**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6CA7	AST	= EL34	90
EL34	G	= 6CA7	90

**Oc54**

Type	Hersteller	gleich	Seite
53KU	E	= GZ33	186
5AQ4	A	GZ32	175
5AR4	A	= GZ34	175
5V4-G	AE		179
5V4-GA	AE		179
5Z4	A	= GZ30	179
5Z4-GT	A	= GZ30	179
6087 Ⓟ	A	~ 5Y3-GT	193
GZ30	M	= 5Z4	179
GZ32	V		175
GZ33	M	~ GZ34	186
GZ34	G	= 5AR4	175
R52	E	= 5Z4	179


**Oc55**

Type	Hersteller	gleich	Seite
12BQ6-GT	A	12BQ6-GTB	191
12BQ6-GTA	A	12BQ6-GTB	191
12BQ6-GTB	A	~ 12BQ6-GTB	191
12CU6	A	= 12BQ6-GTB	191
12DQ6	A	~ 6DQ6, A	191
12DQ6-A	A	~ 6DQ6, A	191
12DQ6-B	A	~ 6DQ6, A	191
12E1	A		162
17BQ6-GTB	A	~ 6BQ6-GTB	192
17DQ6	A	~ 6DQ6, A	192
17DQ6-A	A	~ 6DQ6, A	192
17DQ6-B	A	~ 6DQ6, A	192
25BQ6-G	A	25BQ6-GTB	192
25BQ6-GT	A	25BQ6-GTB	192
25BQ6-GTB	A	~ 25BQ6-GTB	192
25CU6	A	= 25BQ6-GTB	192
25DQ6	A	~ 6DQ6-A	192
25DQ6-A	A	~ 6DQ6-A	192
6AL6-G	A	~ 6L6	189
6BQ6-G	A	6BQ6-GTB	189
6BQ6-GT	A	6BQ6-GTB	189
6BQ6-GTB	A	= 6CU6	139
6CU6	A	= 6BQ6-GTB	139
6DQ6	A	6DQ6-A	189
6DQ6-A	A		145
6DQ6-B	A	6DQ6-A	189




Oc56

Type	Hersteller	gleich	Seite
1B3-GT	A	DY30	173
1G3-GT	A	DY30	173
1J3	A	DY30	173
1K3	A	DY30	172
8016	A	= DY30	173
DY30	P	= 1B3-GT	173




Oc57


Type	Hersteller	gleich	Seite
1Z1	D		179

**Oc58**

Type	Hersteller	gleich	Seite
117Z6-GT	A		180
12H6	A	~ 6H6	191
12H6-GT	A	~ 6H6	191
25Y5-G	A	25Z6-GT	180
25Z6	A		180
25Z6-GT	A		180
25Z6-WGT	A	25Z6-GT	180
50AX6-G	A	~ 6AX6-G	193
50Y6-GT	A	~ 25Z6-GT	193
6AX6-G	A		179
6H6	A		180
6H6-GT	A		180


**Oc59**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6BY5-G	A		179
6BY5-GA	A		179

**Oc60**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AX4-GT	A	~ 6AX4-GT	191
12AX4-GTA	A	~ 6AX4-GT	191
12AX4-GTB	A	~ 6AX4-GTB	191
12D4	A	~ 6AX4-GT	191
12DM4	A	~ 6DM4	191
17AX4-A	A	~ 6AX4-GT, B	192
17AX4-GT	A	~ 6AX4-GT, B	192
17D4	A	~ 6AX4-GT	192
17DE4	A	~ 6DE4	192
17DM4	A	~ 6DM4	192
17DM4-A	A	~ 6DM4	192
19AU4	A	~ 6AU4-GTA	192
19AU4-GTA	A	~ 6AU4-GTA	192
22DE4	A	~ 6DE4	192
25AX4-GT	A	~ 6AX4-GT	192
25U4	A	~ 6U4	192
25W4-GT	A	~ 6W4-GT	192
6AU4-GT	A		179
6AU4-GTA	A		179
6AX4-GT	A		179
6AX4-GTA	A		179
6AX4-GTB	A	6DM4	179
6BL4	A	~ 6AU4-GTA	189
6CQ4	A	6AU4-GTA	179
6DA4	A	6AX4-GT	179
6DE4	A	~ 6DM4	189
6DM4	A		179
6DQ4	A	6DM4	179

6U4	A	180
6U4-GT	A	180
6W4-GT	A	180




Oc61

Type	Hersteller	gleich	Seite
1A7-GT	A	= DK32	52
DK32	M	= 1A7	52
X14	E	= DK32	52




Oc63

Type	Hersteller	gleich	Seite
32L7-GT	A		164




Oc64

Type	Hersteller	gleich	Seite
12A8-G	A	~ 6A8-GT	191
12A8-GT	A	~ 6A8-GT	191
6A8	A		133
6A8-G	A		133
6A8-GT	A		133
6D8-G	A	~ 6A8	189
6Q8	E	= 6A8	133
VT151B	A	= 6A8	133

**Oc65**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12SJ7	A	~ 6SJ7	191
12SJ7-GT	A	~ 6SJ7	191
12SK7	A	~ 6SK7	191
12SK7-GT	A	~ 6SK7	191
12SS7	A	~ 6SS7	191
1852	A	= 6AC7	134
1853	A	= 6AB7	134
5661	A	▽ 12SK7	190
5693	A	▽ 6SJ7	156
6134	A	▽ 6AC7	134
6137 ⊖	A	▽ 6SK7	156
6AB7	A	= 1853	134
6AC7	ADL	= 6134	134
6AC7k	D	▽ 6AC7	134
6AC7-W ⊖	A	▽ 6AC7	134
6AJ7	A	= 6AC7	134
6SD7-GT	A		155
6SJ7	A		156
6SJ7-GT	A		156
6SJ7-WGT ⊖	A	▽ 6SJ7	156
6SJ7-Y	A		156
6SK7	A	= 6137	156
6SK7-GT	A	= 6137	156
6SK7-W ⊖	AE	▽ 6SK7	156
6SK7-WA ⊖	AE	▽ 6SK7	156
6SK7-Y	A	= 6137	156
VT112	A	▽ 6AC7	134
VT116	A	= 6SJ7	156

VT116A	A	= 6SJ7-GT	156
VT116B	A	= 6SJ7-Y	156
VT117	A	= 6SK7	156
VT117A	A	= 6SK7-GT	156
VT176	A	= 6AB7	134
VT199	A	= 6SS7	156




Oc66


Type	Hersteller	gleich	Seite
1611	A	6F6	149
1613	A	6F6	149
1621	A	6F6	149
25A6	A		164
25A6-G	A		164
25A6-GT	A		164
6AG6-G	A	= EL33	185
6F6	A		149
6F6-G	A		149
6F6-GT	A		149
6G6-G	A	~ 6AK6	189
6K6-GT	A		153
6M6-G	A	= EL33	185
EL33	MU	~ EL11	185
EL35	MU	~ EL5	185
EL36	MU	~ EL12	185
KT63	E	= 6F6-G	149
N63	E	= 6K6-GT	153
VT102	A	= 6K6-GT	153
VT152A	A	= 6K6-GT	153
VT52	A	= 6K6-GT	153
VT66	A	= 6F6	149

**Oc66a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7751 ⌀	STV	= E235L	63
E235L ⌀	G	= 7751	63

**Oc67**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AG7	A	= 6AK7	134
6AK7	A	= 6AG7	134

**Oc68**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AL7-GT	A		135

**Oc70**


Type	Hersteller	gleich	Seite
35Z5-GT	A	~ 35Z3	193
40Z5/45Z5	A	= 45Z5-GT	180
45Z5-GT	A	= 40Z5/45Z5	180

**Oc71**


Type	Hersteller	gleich	Seite
50Y7	A	~ 25Z6-GT	180
50Y7-GT	A	~ 25Z6-GT	180
50Z7-GT	A	= 50Y/-GT	180

**Oc72**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AH4-GT	A		134

**Oc73**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12AV5-GA	A	~ BQ6-GT	191
17AV5-GA	A	~ 6BQ6-GT	192
17AV5-GTA	A	~ 6BQ6-GT	192
25AV5-GA	A	~ 6AV5-GA	192
25AV5-GT	A	~ 6AV5-GA	192
6AU5-GT	A	~ 6BQ6-GT	189
6AV5-GA	A	= 6AU5-GT	189
6AV5-GT	A	= 6AU5-GT	189

**Oc74**

Type	Hersteller	gleich	Seite
16BG6-GA	A	~ 6BG6-G	192
19BG6-G	A	~ 6BG6-G	192
25CD6-G	A	25CD6-GB	192
25CD6-GA	A	25CD6-GB	192
25CD6-GB	A	~ 25CD6-GA	192
25DN6	A	~ 6DN6	192
35CD6-GA	A	~ 6CD6-GA	193
50CD6	A	~ 6CD6-GA	193
50CD6-GA	A	~ 6CD6-GA	193
6BG6-G	AE		138
6BG6-GA	AE		138
6CD6-G	AE	6CD6-GA	189
6CD6-GA	A		142
6DN6	A		145
7867	A		172


**Oc75**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6B4-G	A	~ 6A3	189

**Oc76**


Type	Hersteller	gleich	Seite
10EG7	A	~ 6EW7	190
10EM7	E	~ 6EM7	190
11D12	E	= ECC230	72
12SL7-GT	A	~ 6SL7-GT	191
12SN7-GT	A	~ 6SN7-GT	191
12SN7-GTA	A	~ 6SN7-GTB	191
12SX7-GT	A	12SN7-GT	191
13D2	A	= 12SN7-GT	191
13EM7	A	~ 6EM7	192
5691	A	▽ 6SL7-GT	156
5692	A	▽ 6SN7-GT	190
6080	AEG	= ECC230	72
6080WA Ø	ATV	▽ ECC230	72
6082	A	~ ECC230	193
6082A	A	~ ECC230	193
6113	A	▽ 6SL7-GT	156
6180	AL	▽ 6SN7-GT	190
6520	A	= ECC230	72
6AS7-G	A	= ECC230	72
6BL7-A	A		139
6BL7-GT	A		139
6BX7-GT	A		140
6DN7	A		145
6EA7	A		147
6EM7	A		147
6SL7-GT	AE	6113	156
6SL7-WGT Ø	A	6SL7-GT	156
6SN7-GT	AE	~ 6CG7	190

6SN7-GTA	A	6SN7-GT	190
6SN7-GTB	A	6SN7-GT	190
6SN7-WGT Ø	A	▽ 6SN7-GT	190
6SN7-WGTA Ø	A	▽ 6SN7-GTA	190
6SU7-GTY	A	6SL7-GT	156
6SU7-WGT	A	6SL7-GT	156
7105	A	~ ECC230	193
8SN7-GTB	A	~ 6SN7-GTA	190
A1834	E	ECC230	72
B36	E	= 12SN7-GTA	191
B65	E	= 6SN7-GTB	190
ECC230	P	= 6080	72
ECC32	E	6SN7-GT	190
ECC35	E	6SL7-GT	156
VT229	A	= 6SL7-GT	156
VT231	A	= 6SN7-GT	190




Oc78


Type	Hersteller	gleich	Seite
12J5	A	~ 6J5-GT	191
12J5-GT	A	~ 6J5-GT	191
6AC5-G	A		134
6AC5-GT	A		134
6C5	A		141
6C5-GT	A		141
6J5	A	½ 6CG7	151
6J5-G	A	½ 6CG7	151
6J5-GT	A	½ 6CG7	151
L63	E	= 6J5	151
VT94	A	= 6J5	151

**Oc79**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12F5-GT	A	~ 6F5	191
25F5	A	~ 6F5	192
6F5	A		149
6F5-G	A		149
H63	E	= 6F5-GT	149

**Oc80**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6C8-G	A		141
6F8-G	A	~ 6GG7	189
VT99	A	= 6F8	189
VT99B	A	= 6F8-G	189

**Oc81**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6K5-G	A	~ 6BT6	190
6K5-GT	A	~ 6BT6	190

**Oc82**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6N7	A		155
6N7-GT	A		155
VT96	A	= 6N7	155
VT96A	A	= 6N7-G	155
VT96B	A	= 6N7-GT	155

**Oc83**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12SA7	A	~ 6SA7	191
12SY7	A	12SA7	191
5961	A	= 6SA7	155
6SA7	A	= 5961	155
6SB7-Y	A	~ 6BA7	190
VT150A	A	= 6SA7	155

**Oc84**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12SG7	A	~ 6SG7	191
12SH7	A	~ 6SH7	191
6006 Ø	A	▽ 6SG7	156
6SG7	A		156
6SG7-GT	A		156
6SH7	A		156
6SH7-GT	A		156

**Oc65**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6SS7	A		156

**Oc85**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12SQ7	A	~ 6SQ7	191
12SQ7-GT	A	~ 6SQ7	191
12SR7	A	~ 6BF6	191
12SR7-GT	A	~ 6BF6	191
12SW7	A	= 12SR7	191
6SQ7	A		156
6SQ7-GT	A		156
6SR7	A	~ 6BF6	190
6SR7-GT	A	~ 6BF6	190
6ST7	A	~ 6BF6	190
6SZ7	A	~ EBC90	190
VT103	A	= 6SQ7	156
VT104	A	= 12SQ7	191
VT233	A	= 6SR7	190

**Oc86**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5694	A	~ 6N7	193

**Oc87**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1005	AP	= CK1005	181

**Oc96**


Type	Hersteller	gleich	Seite
2E26	A		132
2N46	A	QE05/40	114
6146	ASV	= QE05/40	114
6146B	AV	= YL1370	132
6159	ASV	= QE05/40H	186
6159B	AV	= YL1372	187
6883	ASV	= QE05/40F	186
6883B	AV	= YL1371	187
8032	ASV	= QE05/40K	186
8032A	AV	= YL1371	187
8298A	AV	= YL1370	132
8552	AV	= YL1371	187
QE05/40	SV	= 6146	114
QE05/40F	SV	~ QE05/40	186
QE05/40H	SV	~ QE05/40	186
QE05/40K	SV	~ QE05/40	186
QV06-20	M	= QE05/40	114
YL1370	V		132
YL1371	V	~ YL1370	187
YL1372	V	~ YL1370	187

**Oc98**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12GW6	A	~ 6GW6	191
17GW6	A	~ 6GW6	192
25E5	AEST	= PL36	111
30P4	A	PL36	111
6CM5	A	= EL36	185
6GW6	A	~ 6GJ5	189
7534 Ø	AST	= E130L	62
E130L Ø	G	= 7534	62
E236L Ø	G		63
EL36	STV	~ PL36	90
N308	E	PL36	111
PL36	G	= 25E5	111

**Oc103**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3A3	A		179
3AW3	A	= 3A3	179
3B2	A		179

**Oc108**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1J6	A	~ KDD1	187

**Oc120**


Type	Hersteller	gleich	Seite
0A3	A	= VR75	183
0B3	A	= VR90	183
0C3	A	= VR105	183
0D3	A	= VR150	183
0A3	A	= VR75	183
0B3	A	= VR90	183
0C3	A	= VR105	183
0D3	A	= VR150	183
VR105	A	= 0C3	183
VR150	A	= 0D3	183
VR75	A	= 0A3	183
VR90	A	= 0B3	183

**Oc120a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
GR22-10	X		182
GR22-40	X		182
GR22-70	X		182

**Oc121**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5X4-G	A	~ 5U4-G	189
5X4-GA	A	~ 5U4-G	189
5Y4-GA	A	~ 5Y3-GT	189
5Y4-GT	A	~ 5Y3-GT	189

**Oc124**

Type	Hersteller	gleich	Seite
12SF5	A	~ 6F5	191
12SF5-GT	A	~ 6F5	191
6SF5	A	~ 6F5	190
6SF5-GT	A	~ 6F5	190


**Oc133**

Type	Hersteller	gleich	Seite
12SF7	A	~ 6SF7	191
6SF7	A		155
6SF7-GT	A		155
6SV7	A		157




Oc137

Type	Hersteller	gleich	Seite
6P7-G	A	~ 6F7	190




Oc139

Type	Hersteller	gleich	Seite
12SA7-GT	A	~ 12SA7	191
6SA7-GT	A	~ 6SA7	190
6SA7-Y	A	~ 6SA7	190




Oc141

Type	Hersteller	gleich	Seite
12AH7-GT	A		161




Oc145


Type	Hersteller	gleich	Seite
2E24	A	~ 2E26	188

**Oc148**


Type	Hersteller	gleich	Seite
12SC7	A	~ 6SC7	191
6SC7	A		155
VT105	A	= 6SC7	155

**Oc161**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6CB5	A		142
6CB5-A	A		142

**Oc162**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6V5-GT	A	~ 6V6-GT	190


**Oc167**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6S8-GT	A	~ 19C8	190




Oc168

Type	Hersteller	gleich	Seite
6AQ7-GT	A	~ 7K7	189




Oc170

Type	Hersteller	gleich	Seite
6CK4	A		142




Oc172

Type	Hersteller	gleich	Seite
815	A		165
QQV04-20	M	= 815	165
VT287	A	= 815	165




Oc176


Type	Hersteller	gleich	Seite
6BK4	AE		138
6BK4-A	AE		138

**Oc180**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6DQ5	A		145

**Oc195**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5FP19	A	= MF13-39	198
5FP7	A	= MP13-39	198
5TO1A	E	= MF13-39	198
5TO3A	E	= MF13-39	198
MF13-39	T		198
MP13-39	T	MF13-39	198

**Oc196**

Type	Hersteller	gleich	Seite
8042	ASV	= QC05/35	114
QC05/35	SV	= 8042	114
QZ06-20	M	= QC05/35	114


**Oc197**

Type	Hersteller	gleich	Seite
PY32	E		176




Oc220

Type	Hersteller	gleich	Seite
1619	A		165
VT164	A	= 1619	165




Oc225

Type	Hersteller	gleich	Seite
7591A	A		172




Oc242

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL3010	ST		95




Oc243

Type	Hersteller	gleich	Seite
YL1350	T		132




Po1

Type	Hersteller	gleich	Seite
Z2a	S		178
Z2b	S		178
Z2c	S		178
Z2d	S	~ Z2e	178




Po2


Type	Hersteller	gleich	Seite
Aa	STV		39
Ba	STV		42
Ca	STV	~ Ce	184
Cd	S	~ Cf	184
Cf	S		44
Da	ST		45
TS27	P	= Aa	39

**Po3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
Bas	STV	~ Ba	184
Be	S	~ Bh	184
Bh	S		42
Cas	STV	~ Ce	184
Ce	S		44
TS14	P	= Cas	184
TS18	P	= Cas	184
TS28	P	= Bh	42
TS35	P	= Ce	44
TS6	P	= Bas	184

**Po4**

Type	Hersteller	gleich	Seite
AC100	T	~ AC2	184


**Po6**

Type	Hersteller	gleich	Seite
Ed	S	~ AD1	185




Po7

Type	Hersteller	gleich	Seite
Bi	STV		42
Ec	S		67
TS31	P	= Bi	42




Po8

Type	Hersteller	gleich	Seite
AD100	T	~ AD101	184




Po9

Type	Hersteller	gleich	Seite
AD102	T	~ RV210	184




Po10

Type	Hersteller	gleich	Seite
F2a	S		98




Po11

Type	Hersteller	gleich	Seite
E2d	SV		184




Po11a

Type	Hersteller	gleich	Seite
E2c	SV		57




Po12

Type	Hersteller	gleich	Seite
E2b	SV	~ E2c	184




Po13

Type	Hersteller	gleich	Seite
E3a	S		58




Po14


Type	Hersteller	gleich	Seite
C3b	STV		42
C3c	ST	~ C3f	184
C3d	LST	~ C3e	184

**Po15**


Type	Hersteller	gleich	Seite
C3e 0	LST		42
C3f	S		43

**Po17**


Type	Hersteller	gleich	Seite
Z2e	S		178

**Po18**


Type	Hersteller	gleich	Seite
E2e	S	~ E2c	184

**Po19**


Type	Hersteller	gleich	Seite
C3espez.	S		42

**Ri1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
D121	F	= UAF41	187
D61	F	= EAF41	65
EAF41	G		65
UAF41	G	~ EAF41	187

**Ri2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
141TH	E	= UCH42	126
14K7	AS	= UCH42	126
62TH	E	= ECH42	76
6C10	E	= ECH42	76
6CU7	AS	= ECH42	76
CF141	F	= UCH41	125
CF61	F	= ECH41	75
ECH41	G		75
ECH42	G	= 6CU7	76
ECH43	G	ECH42	185
UCH41	P		125
UCH42	G	= 14K7	126
UCH43	G	= UCH42	187
X142	E	= UCH42	126
X150	E	= ECH42	76

**Ri3**

Type	Hersteller	gleich	Seite
121VP	E	= UF41	187
12AC5	AS	= UF41	187
6CJ5	AS	= EF41	82
6F16	E	= EF41	82
7F16	E	= EF41	82
EF41	G	= 6CJ5	82
EF410	T		86
HF121	F	= UF41	187
HF61	F	= EF41	82
UF41	G	~ EF41	187
W150	E	= EF41	82

**Ri4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
451PT	E	= UL41	128
45A5	AS	= UL41	128
67PT	E	= EL41	90
6CK5	AS	= EL41	90
BF451	F	= UL41	129
BF61	F	= EL41	90
BF62	F	= EL42	91
EL41	G	= 6CK5	90
EL42	G		91
N142	E	= UL41	128
N150	E	= EL41	90
N151	E	= EL42	91
UL41	G	= 45A5	128




Ri5

Ri5

Type	Hersteller	gleich	Seite
62VP	E	EF41	82


**Ri6**

Type	Hersteller	gleich	Seite
AZ41	G		173
V41	F	= AZ41	173




Ri7

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECC40	G		70




Ri8

Type	Hersteller	gleich	Seite
DL41	TV		54




Ri9

Type	Hersteller	gleich	Seite
DK40	TV		53




Ri10

Type	Hersteller	gleich	Seite
DAF40	G	~ DAF41	46
DAF41	G	~ DAF40	46




Ri11

Type	Hersteller	gleich	Seite
EC40	P	~ EC80	185




Ri12

Type	Hersteller	gleich	Seite
EC41	P	~ EC81	185




Ri13

Type	Hersteller	gleich	Seite
12S7	AS	= UAF42	123
6CT7	AS	= EAF42	65
EAF42	G	= 6CT7	65
UAF42	G	= 12S7	123
WD142	E	= UAF42	123
WD150	E	= EAF42	65




Ri14


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF40	G		82

**Ri15**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6F13	E	EF42	82
EF42	G		82
EF43	G		82
HF62	F	= EF42	82
T142	E	= UF42	187
UF42	G	~ EF42	187
UF43	G	~ EF43	187
Z150	E	= EF42	82

**Ri16**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EL44	P	~ UL44	185
UL44	V		129

**Ri17**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EQ40	P	~ EQ80	185

**Ri18**


Type	Hersteller	gleich	Seite
10LD3	E	= UBC41	187
141DDT	E	= UBC41	187
14L7	AS	= UBC41	187
62DDT	E	= EBC41	185
6CV7	AS	= EBC41	185
6LD3	E	= EBC41	185
DH118	E	= UBC41	187
DH142	E	= UBC41	187
DH150	E	= EBC41	185
DH718	E	= EBC41	185
EBC41	G	~ EBC81	185
UBC41	G	~ UBC81	187

**Ri19**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EA40	P		174
EA41	M	~ EA76	184

**Ri20**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EB40	V		174

**Ri21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EB41	G		174
UB41	SV	~ EB41	187

**Ri22**


Type	Hersteller	gleich	Seite
66KU	E	= EZ40	175
6BT4	AS	= EZ40	175
EZ40	G	~ EZ80	175
EZ41	V	~ EZ1	175
GZ40	F	~ EZ40	186
U150	E	= EZ40	175
V51	F	= GZ40	186
V61	F	EZ40	175

**Ri23**


Type	Hersteller	gleich	Seite
311SU	E	= UY41	178
31A3	AS	= UY41	178
U142	E	= UY41	178
U404	E	= UY41	178
UY41	G	= 31A3	178
UY42	P	= UY41	178
V311	F	= UY41	178
V312	F	= UY42	178

**Ri24**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECL113	ST		79

**Ri25**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ED111	T		79

**Sk1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LG15	P		176

**Sk2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG2,4D10	T		176

**Sk3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG12D60	T		177

**Sk4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG2,4D1	T		176

**Sk5**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG12D2	T		177

**Sk6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG12D3	T		177

**Sk8**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RL12T1	T		119
RL12T2	TV		119

**Sk11**


Type	Hersteller	gleich	Seite
MF6	T	= RV2P700	120
RV2,4P700	TV		121
RV2,4P701	T	~ RV2,4P700	186
RV2P700	T	= MF6	120

**Sk12**

Type	Hersteller	gleich	Seite
NF6	T	= RV12P2000	121
RV12P2000	G		121
RV12P2001	T	~ RV12P2000	186
SF1A	T	~ RV12P2000	186


**Sk13**

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV2,4H300	T		121




Sk14

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV12H300	T		121




Sk16

Type	Hersteller	gleich	Seite
LV5	T		102




Sk17

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV2,4P45	T		121




Sk18

Type	Hersteller	gleich	Seite
LG3	T		176




Sk19

Type	Hersteller	gleich	Seite
RG12D300	T		177




Sk20

Type	Hersteller	gleich	Seite
LG4	T		176
NB104	T	= LG4	176




Sk24

Type	Hersteller	gleich	Seite
RL4,2P6	T		119




Sk25

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV2,4P1400	T		121




Sk27

Type	Hersteller	gleich	Seite
AF100	T		40




Sk28


Type	Hersteller	gleich	Seite
RV12P3000	T		122

**Sk29**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RL12P10	TV	~ AL4	186

**Sk30**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LV30	T	~ LV3	186

**Sk31**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RL12P50	TV	~ EL152	186

**Sk32**

Type	Hersteller	gleich	Seite
RL4,8P15	T		119


**Sk34**

Type	Hersteller	gleich	Seite
LV1	T		102




Sk42

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV2P800	TV		120




Sk43

Type	Hersteller	gleich	Seite
RV12P4000	TV		122




Sk44

Type	Hersteller	gleich	Seite
MF2	T	~ RV2P800	186




SM1


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF65	V	~ DF67	184
DL65	V	~ DL67	184

**SM2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4067	V		166
5913	A	= DF67	54
6007	AV	= DL67	54
6008	AV	= DL67	50
DF167	D	= DF67	50
DF67	V	= 6008	50
DL167	D	= DL67	54
DL67	VD	= 6007	54

**SM3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF70	P		51
DL73	V		55

**SM6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1M1	E	= DM70	57
1M3	EST	= DM70	57
1N3	AS	= DM71	57
DM70	G	= 1M3	57
DM71	G	= 1N3	57
Y25	E	= DM71	57

**SM8**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4065	V		165
4069	V		166

**SM9**


Type	Hersteller	gleich	Seite
531DX	A	= DL650	184
538DX	A	= DL650	184
546DX	A	= DL651	56
549DX	A	= DL651	52
CK532DX	A	= DL650	184
CK538DX	A	= DF650	184
CK546DX	A	= DL651	56
CK549DX	A	= DF651	52
DF650	T	~ DF651	184
DF651	T	= CK549DX	52
DL650	T	~ DL651	184
DL651	T	= CK546DX	56
DL651E	T	= DL651	184
DL651spez.	T	DL651	56

**SM10**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF64	V		50
DL64	V		54

**SM10a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF61	LV		50

**SM11**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AC701	T		39
AC701k	T	AC701	39
AC761	D	= AC701	39

**SM12**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6489	AV	= EA76	174
EA76	V	= 6489	174

**SM13**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF70	V		83

**SM14**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5636	AV		166
5840 ⊙	ALV	= EF732	86
5899	AV	= EF71	83
5900	A	EF71	83
5902 ⊙	AV	= EL71	91
5902A ⊙	AV	= EL71	91
5906 ⊙	A	~ EF732	193
EF71	V	= EF731	83
EF72	V		83
EF731	V	= EF71	83
EF732	SV	= 5840	86
EF762	D	EF732	86
EL71	M	= 5902	91


**SM15**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EY70	M		174




SM24

Type	Hersteller	gleich	Seite
1V6	A	= DCF60	48
DCF60	P	= 1V6	48




SM26

Type	Hersteller	gleich	Seite
6778	A	▽ EC70	67
EC70	M	= 6778	67




SM27

Type	Hersteller	gleich	Seite
6488	A	▽ EF73	83
EF73	V		83




SM28


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AZ5	A		179

**SM29**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6021	AV	▽ ECC70	70
ECC70	M	= 6021	70

**SM30**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3930	A	= EC71	68
5718	AV	EC71	68
EC71	V	= 5718	68
EC760	D	= EC71	68

**SM32**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6AZ6	A		179

**SM39**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5676	AG		167

**SM40**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5702	AT	~ 5702WB	193
5702WA	A	5702WB	167
5702WB Ø	AT		167
5784	A	~ 6AS6	193
5784WA Ø	A	~ 6AS6-W	193
6148	A	= 5702	193

**SM42**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5704	A	~ EA76	193
EA766	D	= 5704	193

**SM43**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5703	AT	~ 5703WB	193
5703WB Ø	AT		168
5744	AT	~ 5744WB	193
5744WB Ø	AT		168
6149	A	5703WB	168
6151	A	5744WB	168
6190	A	5744WB	168

**SM50**


Type	Hersteller	gleich	Seite
3928	A	= EF730	86
5636	ALV	= EF730	86
6205 ⓪	A	~ EF72	193
6206 ⓪	A	~ EF71	193
EF730	V	= 5636	86
EF734	M	= 6205	193

**SM72**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6397	LT		170
6397spez.	T		170
DL761	D	= 6397spez.	170

**SM74**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1AD4	G	= DF62	132
5678	AG	= DF60	50
DF558	D	= 1AD4	132
DF60	M	= 5678	50
DF62	P	= 1AD4	132
DF652	D	= 1AD4	132
DF654	D	= DF60	50
DF669	D	= DF60	50

**SM75**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4066	V		166

**SM76**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6375	AV	= DC70	47
DC70	V	= 6375	47
DC761	D	= DC70	47

**SM77**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5672	AG		167
DF66	V		50
DL620	M	= 5672	167
DL66	V		54
DL68	VD		54

**SM81**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5886	A	= DF703	52
CK5886	A	= DF703	52
DF703	T	= CK5886	52

**SM82**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6977 ⌀	AV	= DM160	57
DM160 ⌀	SV	= 6977	57

**SM83**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF72	M	~ DF73	184
DF73	M		51

**SM85**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ES11	EIY		182
GR29-60	XY		182
KST120	Z		182
KST130	Z		182
KST140	Z		182
KST150	Z		182
KST60	Z		182
MST33	Z		182
PST16	Z		182
PST20	Z		182
SR4	C		182
SR44	C	~ SR6	182
SR45	C		182
ZST30	Z		183
ZZ1050	T	SR4	183

**SM86**


Type	Hersteller	gleich	Seite
STV85/8	ST	= ZZ1020	183
ZZ1020	ST	= STV85/8	183

**SM87**

Type	Hersteller	gleich	Seite
4068	V		166

**SM91**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6247	T		169

**SM108**


Type	Hersteller	gleich	Seite
SR6	C		182
SR7	C		182

**SM109**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8228	AV	= ZZ1000	183
ZZ1000	V	= 8228	183

**SM110**


Type	Hersteller	gleich	Seite
8254	AS	= EC1000	69
EC1000	V		69

**SM123**


Type	Hersteller	gleich	Seite
SR41	C		182
SR42	C		182
SR43	C		182
ZA1004	T		183

**SM132**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EC1030	ST		69
EC1031	ST	EC1030	69

**Sp1**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RS242spez.	T	~ RS242	186

**Sp2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LG7	T		176

**Sp5**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4641	P	= LK4250	101
LK4250	V	= 4641	101
LK7110	V	~ RV258	186

**Sp6**

Type	Hersteller	gleich	Seite
LS1	T		101
TT20	E	= QQE03/20	115


**Sp8**

Type	Hersteller	gleich	Seite
LG16	T		176
LG17	T		176




Sp9

Type	Hersteller	gleich	Seite
11E15	E	= QQE03/20	115
11E16	E	= QQE06/40	186
2B22	A	QQE04/20	115
2B52	A	QQE03/20	115
2B94	A	QQE06/40	186
5894	ATV	= QQE06/40	186
6252	ASTV	= QQE03/20	115
7854	ASV	= YL1060	130
8116	ASV	= YL1071	187
8117	AASV	= YL1070	131
829B	A	QQE06/40	186
AX9910	E	= QQE03/20	115
QQE03/20	TV	= 6252	115
QQE03/32	V	QQE03/20	115
QQE06/40	TV	~ YL1060	186
QQV03-20A	M	= QQE03/20	115
QQV04-15	M	= QQE04/20	115
QQV06-40A	M	= QQE06/40	186
RS1009	S	= QQE06/40	186
RS1019	S	= QQE03/20	115
TD25	E	= QQE03/40	186
TT25	E	= QQE03/40	186
YL1060	SV	= 7854	130
YL1070	SV	= 8117	131
YL1071	SV	~ YL1070	187




Sp9a

Type	Hersteller	gleich	Seite
832A	AV	= QQE04/20	115
QQE04/20	V	= 832A	115
VT118	A	= QQE04/20	115
VT286	A	= QQE04/20	115
VT88	E	= QQE04/20	115




Sp11

Type	Hersteller	gleich	Seite
EY1	V	~ EY51	174




Sp12

Type	Hersteller	gleich	Seite
T115a	T	~ T115	186




Sp13

Type	Hersteller	gleich	Seite
2X2	A		179
2X2/879	A	= 2X2	179
2X2-A Ø	A	▽ 2X2	179
879	A	= 2X2/879	179




Sp15

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV70/6	T		183
STV75/15	T		183




Sp16

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV150/15	T		183




Sp17

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV100/25ZII	T		183
STV75/15Z	T	~ STV75/15	186




Sp18


Type	Hersteller	gleich	Seite
STV150/60	T		183

**Sp19**


Type	Hersteller	gleich	Seite
HR1/70/2	T	= LB1	206
LB1	TV		206
LB8	T		206

**Sp21**


Type	Hersteller	gleich	Seite
HRP 1/130/4RK	T	= LB13/40	198
LB13/40	T		197
LB13/41	T	= LB13/40	197

**Sp24**

Type	Hersteller	gleich	Seite
RG49	T		177


**Sp25**

Type	Hersteller	gleich	Seite
3951	P	= DG16-1	205
DB16-1	V	DG16-1	205
DG16-1	V		205




Sp26

Type	Hersteller	gleich	Seite
3971	P	= DG16-2	205
3972	P	= DB16-2	205
DB16-2	V	DG16-2	205
DG16-12	T	= DH16-2	205
DG16-2	V	~ DG16-1	205
DN16-2	V	DG16-2	205




Sp27

Type	Hersteller	gleich	Seite
1221	A	= 6C6	189
6C6	A	~ 6J7	189
6D6	A	= 78	193
77	A	~ 6J7	193
7700	A	= 6C6	189
78	A	~ 6K7	193




Sp28


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG100	T		177

**Sp29**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG700	T		177

**Sp30**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4LP31	AV	= DHM10-93	206
DHM10-93	V	= 4LP31	206

**Sp31**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DB10-3	V	DG10-3	204
DB9-3	V	DG9-3	203
DB9-4	V	DG9-4	203
DG10-3	V		204
DG9-1	V	DG9-4	203
DG9-3	V		203
DG9-4	V		203
DN9-3	V	DG9-3	203
DN9-4	V	DG9-4	203
DR10-3	V	DG10-3	204

**Sp31a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DB10-5	V	DG10-5	204
DB9-5	V	DG9-5	203
DG10-5	V		204
DG9-5	V		203
DN9-5	V	DG9-5	203
DR10-5	V	DG10-5	204

**Sp32**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DB13-12	T		203
HR1/130/8	T	DB13-12	203


**Sp34**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBM10-12	T	DGM10-12	205
DGM10-12	T		205
DNM10-12	T	DGM10-12	205
DPM10-12	T	DGM10-12	205
HR2/100/1,5	T	= DGM10-12	205
HR2/100/1,5N	T	= DNM10-12	205




Sp34a

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBM10-14	T	DGM10-14	205
DGM10-14	T		205
DNM10-14	T	DGM10-14	205
DPM10-14	T	DGN10-14	205
HR2/100/1,5/6	T	= DGM10-14	205
HR2/100/1,5/6N	T	= DNM10-14	205




Sp35

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBM13-14	T	DGM13-14	205
DGM13-14	T		205
DNM13-14	T	DGM13-14	205
DPM13-14	T	DGM13-14	205
DZM13-14	T	DGM13-14	205




Sp36

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBM16-12	T	DGM16-12	205
DGM16-12	T		205
DNM16-12	T	DGM16-12	205
HR2/160/1,5	T	= DGM16-12	205
HR2/160/1,5N	T	= DNM16-12	205




Sp36a

Type	Hersteller	gleich	Seite
DBM16-14	T	DGN16-14	205
DGM16-14	T		205
DNM16-14	T	DGM16-14	205
DPM16-14	T	DGN16-14	205
HR2/16/1,5/6	T	= DGM16-14	205
HR2/160/1,5/6N	T	= DNM16-14	205




Sp37

Type	Hersteller	gleich	Seite
4UP31	AV	= E10-11GH	206
5DZP31	AT	= E13-10GH	206
E10-11GH	V		206
E13-10GH	V	= 5DZP31	206




Sp38

Type	Hersteller	gleich	Seite
5CLP11	AV	= DB13-10	205
5CLP2	AV	= DN13-10	205
5CLP31	AV	= DH13-10	205
5CLP7	AV	= DP13-10	205
DB13-10	V	DH13-10	205
DH13-10	V	5CLP31	205
DN13-10	V	DH13-10	205
DP13-10	V	DH13-10	205




Sp39

Type	Hersteller	gleich	Seite
3AZP31	AV	= DHM9-11	206
3AZP7	AV	= DPM9-11	206
DHM9-11	V	= 3AZP31	206
DPM9-11	V	DHM9-11	206




Sp40

Type	Hersteller	gleich	Seite
E3F	V	~ EF13	184
LB2	T		197
Po7S1	T		199




Sp41

Type	Hersteller	gleich	Seite
LB7/15	Q		206




Sp43

Type	Hersteller	gleich	Seite
4671	V	= E1C	57
4675	V	~ E1C	193
5731	A	= E1C	57
955	A	= E1C	57
E1C	V	= 4671	57




Sp45


Type	Hersteller	gleich	Seite
E13F	V	E3F	58

**Sp47**


Type	Hersteller	gleich	Seite
4672	V	= E1F	57
4676	V	~ E1F	193
4695	P	= E2F	58
954	A	= E1F	57
956	A	= E2F	58
E1F	V	= 4672	57
E2F	V	= 4695	58

**Sp50**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DA50	V		173

**Sp54**

Type	Hersteller	gleich	Seite
GR22-12	XY	~ GR22-10	185
GR22-42	XY	~ GR22-40	186
GR26-12	XY	~ GR26-16	186


**Sp56**

Type	Hersteller	gleich	Seite
SA1	T		178




Sp58

Type	Hersteller	gleich	Seite
STV280/40Z	St	~ STV280/40	186
STV280/80Z	St	~ STV280/80	186




Sp63

Type	Hersteller	gleich	Seite
8118	ASTV	= YL1020	130
QQZ03-20	M	= YL1020	130
QQZ06-40	M	= YL1030	130
YL1020	STV	= 8118	130
YL1030	V		130



Sp67


Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-22GH	SV		200
D13-22GP	V	D13-22GH	200



Edison-Sockel

Sp68


Type	Hersteller	gleich	Seite
RFG4	T		176
RG44	T		177
RG45	T		177
RG46	T		177
RG52	T		177



Edison-Sockel

Sp69


Type	Hersteller	gleich	Seite
1878	P		181




Edison-Sockel

Sp70


Type	Hersteller	gleich	Seite
1077	P		181
RG63	T		177
RG64	T		177

**Sp72**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RG48	T		177

**Sp73**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DC1/60	V	~ DC1/50	173

**Sp75**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DN16-1	V	DG16-1	205
LK4330	V		101

**Sp76**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RL12T15	TV		119

**Sp80**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RL12P35	TV	= RS287	119
RS287	T	= RL12P35	119

**Sp83**


Type	Hersteller	gleich	Seite
PC1,5/100	V		103
PC1/50	V		102

**Sp85**


Type	Hersteller	gleich	Seite
53	A	~ 6N7	193
6A6	A	~ 6N7	189

**Sp86**


Type	Hersteller	gleich	Seite
2A7	A	~ 6A8	187
6A7	A	~ 6A8	189

**Sp87**


Type	Hersteller	gleich	Seite
25Y5	A	= 25Z5	193
25Z5	A	~ 25Z6-GT	193

**Sp90**


Type	Hersteller	gleich	Seite
7377	ASV	= QQE04/5	115
QQE04/5	SV	= 7377	115
QQV04-6	M	= QQE04/5	115
YL1360	P	~ QQE04/5	187

**Sp91**

Type	Hersteller	gleich	Seite
18	A	~ 6F6	192
2A5	A	~ 6F6	187
41	A	~ 6K6-GT	193
42	A	~ 6F6	193
43	A	~ 25A6	193

**Sp92**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1659	A	= 2A6	187
2A6	A	~ 6SQ7	187

**Sp96**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5933 Ø	A	QE06/50	114
5933WA Ø	A	QE06/50	114
5B/250A	E	QE06/50	114
807	AEV	= QE06/50	114
807W Ø	A	QE06/50	114
HY61	A	= QE06/50	114
PE06/40N	V	~ PE06/40P	186
QE06/50	V	= 807	114
QV05-25	M	= QE06/50	114
VT100	A	= QE06/50	114
VT60	AE	= QE06/50	114

**Sp101**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5642	AV		181
DY70	M		174

**Sp103**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6F4	A		148

**Sp107**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1BG2	ATV	= DY51	174
6W2	E	EY51	174
6X2	A	= EY51	174
DY51	STV	= 1BG2	174
EY51	G	= 6X2	174
R12	E	= EY51	174
R12A	E	= EY51	174
U151	E	= EY51	174
U43	E	= EY51	174

**Sp109**


Type	Hersteller	gleich	Seite
814	A		165

**Sp131**


Type	Hersteller	gleich	Seite
9004	A		181

**Sp132**


Type	Hersteller	gleich	Seite
9005	A		181

**Sp141**

Type	Hersteller	gleich	Seite
8108	AV	= EC157	67
8436	AV	= EC158	69
DX144	E	= EC56	67
DX145	E	= EC57	67
DX145A	E	= EC57	67
EC157	V	= EC57	67
EC158	V		69
EC56	V		67
EC57	V	= EC157	67
P50	D	LS50	186

**Sp142**

Type	Hersteller	gleich	Seite
5861	AV	= EC55	67
DET22	E	= EC55	69
EC55	V	= 5861	67




Sp143

Type	Hersteller	gleich	Seite
16AWP4	A		196
16BYP4	A	16AWP4	196
17BZP4	A	AW43-88	196
17CVP4	AST	= AW43-88	196
19ALP4	A	= AW47-91	196
19AQP4	A	= AW47-91	196
19ASP4	A		196
19AYSP4	A	19ASP4	196
19BAP4	A	AW59-90	196
19BCP4	A	AW59-90	196
19BEP4	A	= AW47-91	196
21CEP4	A	~ AW53-88	196
21DKP4	AST	= AW53-88	196
23AJP4	A	= AW59-90	196
23AMP4	A	= AW59-90	196
23AQP4	A	= AW59-90	196
23AYP4	A	A59-16W	195
23BCP4	A	= AW59-90	196
23DGP4A	A	= A59-16W	195
23DHP4	A	= A59-16W	195
23SP4	A	= A59-16W	195
24AXP4	A	= AW61-88	196
27ADP4	A		196
27ZP4	A	27ADP4	196
A28-11W	L		195
A28-12W	L	A28-11W	195
A31-15W	L		195
A40-11W	E	A41-10W	195

A41-10W	L		195
A44-120W	STV		195
A44-120W/2	T	A44-120W	195
A44-12W	STV	= A44-120W	195
A44-13W/3	L		195
A44-14W	F	= A44-120W	195
A47-11W	SV	A47-17W	195
A47-13W	E	A47-17W	195
A47-14W	V	AW47-91	195
A47-17W	LT		195
A47-26W	STV		195
A47-27W	LT	A47-26W	195
A47-27W/2	L	A47-26W	195
A47-28W	Y	= A47-26W	195
A50-120W	STV		195
A50-120W/2	T	= A50-120W	195
A50-12W	STV	= A50-120W	195
A50-130W	A	= A50-120W	195
A51-100W	Y	A50-120W	195
A51-10W	L	= A50-120W	195
A59-11W	SV	A59-12W	195
A59-12W	LST		195
A59-12W/2	T	= A59-12W	195
A59-13W	E	= A59-16W	195
A59-15W	LS	AW59-61	195
A59-16W	SV	AW59-61	195
A59-20W	L	A59-12W	195
A59-22W	L	A59-23W	195
A59-23W	STV		195
A61-120W	STV		195
A61-120W/2	LT	= A61-120W	195
A61-130W	Y	= A61-120W	195
A61-200W		A61-120W	195


A65-11W	G		195
A65-13W	L	A65-11W	195
AW43-88	G		196
AW43-89	G		196
AW47-91	G		196
AW53-88	G		196
AW53-89	P	~ AW43-89	196
AW59-90	G		196
AW59-91	G	~ AW47-91	196
AW61-88	G		196
F16-10LD	V		197
F21-10LD	V		197
F31-10LC	V		197
M17-140W	V		197
M17-141W	V	M17-140W	197
M17-14W	V	= M17-140W	197
M21-10LC	V	M21-10W	197
M21-10W	V		197
M21-11W	SV		197
M21-21W	V		197
M24-100W	V		197
M24-101W	V	M24-10W	197
M31-130W	V		197
M31-131W	V	M31-130W	197
M36-11W	SV		198
M36-13W	SV		198
M36-16W	V	M36-11W	198
M38-120W	V		198
M38-121W	V	M38-120W	198
M47-12GM	T		198
M47-12LF	T	M47-12GM	198
M59-33GM	T		198
M59-33GR	T	M59-33GM	198

M59-33LF	T	M59-33GM	198
Q7-100GU	V		198
Q7-110GU	T		198
WX30289	A	= A65-11W	195




Sp144

Type	Hersteller	gleich	Seite
8LP4	A		196




Sp147

Type	Hersteller	gleich	Seite
4EP11	AV	= DB10-94	205
4EP31	AV	= DH10-94	205
4EP7	AV	= DP10-94	205
DB10-91	V	DH10-94	205
DH10-94	V	= 4EP31	205
DP10-94	V	DH10-94	205




Sp148

Type	Hersteller	gleich	Seite
5BKP31	A	= BH13-97	206
DH13-97	V	= 5BKP1	206




Sp149


Type	Hersteller	gleich	Seite
3BKP11	AV	= DB7-78	205
3BKP2	AV	= DN7-78	205
3BKP31	AV	= DH7-78	205
3BKP7	AV	= DP7-78	205
3BYP11	A	= DB7-11	205
3BYP2	A	= DN7-11	205
3BYP31	A	= DH7-11	205
3BYP7	A	= DP7-11	205
D10-11GH	V		199
D10-11GM	V	D10-11GH	199
D10-12BE	V	D10-12GH	199
D10-12GH	V		199
D10-12GM	V	D10-12GH	199
D10-12GP	V	D10-12GH	199
DB7-11	V	DH7-11	205
DB7-78	V	DH7-78	205
DG7-11	V	DH7-11	205
DH7-11	V		205
DH7-76	V	~ DH7-11	205
DN7-11	V	DH7-11	205
DN7-78	V	DH7-78	205
DP7-11	V	DH7-11	205
DP7-78	V	DH7-78	205

**Sp150**


Type	Hersteller	gleich	Seite
5675	A		167
5876	AV		169
5876A	AV		169
5893	V		169

**Sp151**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6263	AV		170
6264	AV		170


**Sp154**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DB10-2	V	DG10-2	204
DG10-2	V		204
DP10-2	V	DG10-2	205
DR10-2	V	DG10-2	204




Sp154a

Type	Hersteller	gleich	Seite
DB10-6	V	DG10-6	204
DG10-6	V		204
DG10-74	V	DG10-6	204
DP10-6	V	DG10-6	205
DR10-6	V	DG10-6	204




Sp155

Type	Hersteller	gleich	Seite
D10-13GH	V		199




Sp156


Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-16BE	SV	D13-16GH	200
D13-16GH	SV		200
D13-16GM	V	D13-16GH	200
D13-16GP	SV	D13-16GH	200

**Sp170**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1072	A	~ 1071	181
1276	A	~ AD1	193
2A3	A	~ AD1	187
5930	A	▽ 2A3	187
6A3	A	~ AD1	189

**Sp188**

Type	Hersteller	gleich	Seite
4646	P		181
81	A		180


**Sp189**

Type	Hersteller	gleich	Seite
6E5	A		146
6EG5	A	6E5	146
6G5	E	= 6U5	190
6H5	A	= 6E5	146
6U5	A	~ EM71	190




Sp204

Type	Hersteller	gleich	Seite
PE05/25	V		110




Sp205

Type	Hersteller	gleich	Seite
1625	A	~ QE06/50	193
PE06/40E	V	~ PE06/40P	186
VT136	A	= 1625	193




Sp206

Type	Hersteller	gleich	Seite
6083	AV	= PE1/100	111
AX9909	E	= PE1/100	111
PE1/100	V	= 6083	111
YL1200	V	= PE1/100	111




Sp213

Type	Hersteller	gleich	Seite
RG2D1	T		176




Sp228

Type	Hersteller	gleich	Seite
6923	AV	= EA52	174
EA52	V	= 6923	174




Sp229

Type	Hersteller	gleich	Seite
7378	AV	= QE06/200	114
7836	AV	= QE08/200H	186
QE08/200	V	= 7378	114
QE08/200H	V	~ QE08/200	186
YL1290	V	~ QE08/200	187




Sp230

Type	Hersteller	gleich	Seite
LG10	V		176




Sp231


Type	Hersteller	gleich	Seite
LD1	T		100

**Sp232**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LD5	T	~ LD15	186

**Sp233**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LD15	T		100

**Sp234**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LV13	T		102

**Sp241**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EL401	T	~ EL152	185
LS50	G	~ EL152	186

**Sp243**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LV3	T		102

**Sp244**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LS4	V		101

**Sp252**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6Z4/84	A		180

**Sp253**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EL153	T		93

**Sp254**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL152	T		93
FL152	T	~ EL152	185


**Sp255**

Type	Hersteller	gleich	Seite
4617	P	~ Cf	193




Sp256

Type	Hersteller	gleich	Seite
837	A	PE04/10E	186
PE04/10E	P	~ PE04/10P	186
VT101	A	PE04/10E	186




Sp275

Type	Hersteller	gleich	Seite
GR27-11	XY	~ GR27-16	186
GR27-51	XY	~ GR27956	186
STG140/10	Z		183
STG150/10	Z		183
STG170/15	Z		183
STG60/10	Z		182
STG60/25	Z		183
STL140	Z		183
STL70	Z		183




Sp290


Type	Hersteller	gleich	Seite
6F7	A		149
VT70	A	= 6F7	149

**Sp301**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LG12	L		176

**Sp303**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LD2	T		100

**Sp305**


Type	Hersteller	gleich	Seite
LG2	T		176
LG9	T		176

**Sp308**

Type	Hersteller	gleich	Seite
LS30	TV	= RS394	101
RS394	T	= LS30	101


**Sp310**

Type	Hersteller	gleich	Seite
LG1	TV		176




Sp311

Type	Hersteller	gleich	Seite
2B35	AV	= EA50	174
4623	P	= EA50	174
6D1	E	= EA50	174
6DR4	E	EA50	174
EA50	V	= 2B35	174
LG14	T		176




Sp313

Type	Hersteller	gleich	Seite
E10-10GH	V		206
E10-10GP	V	E10-10GH	206
E10-12BE	V	E10-12GH	206
E10-12GH	SV		206
E10-12GM	V	E10-12GH	206
E10-12GP	V	E10-12GH	206




Sp314


Type	Hersteller	gleich	Seite
SA100	T		178
SA101	T	SA100	178
SA102	T	= SA100	178

**Sp322**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1867	P	~ RGN2004	193
83v	A	~ 5V4-G	193
87/6Z4	A	= 6Z4/84	180

**Sp323**


Type	Hersteller	gleich	Seite
1275	A	5Z3	189
5Z3	A	~ 5U4-G	189
80	AE	~ 5Y3-GT	193
82	A		180
83	A		180

**Sp324**

Type	Hersteller	gleich	Seite
8579	AV	= YL1150	131
YL1150	V	= 8579	131


**Sp328**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EA53	V	~ EA52	174




Sp329

Type	Hersteller	gleich	Seite
LG6	V		176




Sp348

Type	Hersteller	gleich	Seite
5EJP11	AV	= D13-26BE	200
5EJP2	AV	= D13-26GP	200
5EJP31	AV	= D13-26GH	200
5EJP7	AV	= D13-26GM	200
D13-26BE	V	D13-26GH	200
D13-26GH	V		200
D13-26GM	V	D13-26GH	200
D13-26GP	V	D13-26GH	200




Sp365

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-27GH	V		200




Sp378

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-23GH	V		200




Sp384

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-24BE	V		200




Sp387

Type	Hersteller	gleich	Seite
D8-11BG	T	D8-11GJ	199
D8-11GJ	T		199
D8-11GM	T	D8-11GJ	199
D9-10GH	ST		199
D9-10GM	T	D9-10GH	199




Sp388


Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-401GH	T	D13-40GH	200
D13-401GM	T	D13-40GH	200
D13-40GH	T		200
D13-40GM	T	D13-40GH	200
D18-11GH	T		202
D18-11GM	T	D18-11GH	202

**Sp389**

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-41GH	ST		200
D13-41GM	T	D13-41GH	200

**Sp390**


Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-43GH	T		201



Sp391


Type	Hersteller	gleich	Seite
25UP22	A	= A63-11X	194
A38-140X	Y		194
A49-11X	G		194
A49-120X	V	A49-11X	194
A49-15X	A	= A49-11X	194
A51-130X	A		194
A51-150X	A	A51-130X	194
A55-14X	AL		194
A55-15X	L	A55-14X	194
A55-16X	A	A55-14X	194
A55-19X	Y	A55-14X	194
A56-11X	G		194
A56-120X	G		194
A56-140X	G		194
A56-410X	G	~ A56-140X	194
A63-100X	Y	= A63-120X	194
A63-11X	G		194
A63-120X	STV		194
A63-16X	A	A63-11X	194
A63-17X	A	A63-11X	194
A63-18X		= A63-120X	194
A63-200X	AL	A63-120X	194
A65-120W	G	= A66-120X	194
A66-100X	Y	A66-120X	194
A66-120X	G		194
A66-140X	G		194
A66-410X	G	~ A66-140X	194
A67-100X	Y	A67-120X	194

A67-120X	A		194
A67-130X	A	= A67-120X	194
A67-140X	AY		194
A67-150X	ALY		194
A67-200X	Y	A67-140X	194
A67-200X/02	Y	A67-200X	194
WX30827	A	= A55-16X	194
WX31664	A	= A67-120X	194




Sp392

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-44GH/15	ST		201




Sp393

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-450BE/01	V	D13-450GH/01	201
D13-450GH/01	V		201
D13-450GM/01	V	D13-450GH/01	201
D13-450GP/01	V	D13-450GH/01	201




Sp394

Type	Hersteller	gleich	Seite
D14-111GH	ST		201
D14-111GM	T	D14-111GH	201
D14-11GH	ST		201
D14-11GM	T	D14-11GH	201
D14-131GH	ST		201
D14-131GM	T	D14-131GH	201
D14-132GH	T	~ D14-131GH	201
D14-132GM	T	D14-132GH	201
D14-13GH	ST		201
D14-13GM	T	D14-13GH	201




Sp396

Type	Hersteller	gleich	Seite
6D7	A	~ 6J7	189




Sp397

Type	Hersteller	gleich	Seite
2B7	A	~ 6B8	188
5B7	A	~ 6B8	189




Sp398

Type	Hersteller	gleich	Seite
1624	A	~ 1619	193
VT165	A	= 1624	193




Sp399

Type	Hersteller	gleich	Seite
D3-11BG	T	~ DB3-12	199
D3-11GJ	T	~ D3-10GJ	199




Sp400

Type	Hersteller	gleich	Seite
D10-160GH	V		199
D10-160GM	V	D10-160GH	199
D10-160GP	V	D10-160GH	199
D13-480GH	V		201
D13-480GM	V	D13-480GH	201
D13-480GP	V	D13-480GH	201
D7-190GH	V		199
D7-190GM	V	D7-190GH	199
D7-190GP	V	D7-190GH	199




Sp401

Type	Hersteller	gleich	Seite
D10-170BE	V	D10-170GH	199
D10-170GH	V		199
D10-170GM	V	D10-170GH	199
D10-170GP	V	D10-170GH	199
D14-120BE	V	D14-120GH	201
D14-120GH	V		201
D14-120GM	V	D14-120GH	201
D14-120GP	V	D14-120GH	201
D14-122BE	V	~ D14-120BE	201
D14-122GH	V	~ D14-120GH	201
D14-122GM	V	~ D14-120GM	201
D14-122GP	V	~ D14-120GP	201
D18-120GH	V		202
D18-120GM	V	D18-120GH	202
D18-121GH	T	D18-120GH	202
D18-121GM	T	D18-121GH	202




Sp402

Type	Hersteller	gleich	Seite
D14-121BE	V	D14-121GH	201
D14-121GH	V		201
D14-121GM	V	D14-121GH	201
D14-121GP	V	D14-121GH	201
D14-123BE	V	~ D14-121BE	201
D14-123GH	V	~ D14-121GH	201
D14-123GM	V	~ D14-121GM	201
D14-123GP	V	~ D14-121GP	201
D14-160GH/09	V	~ D14-163GH/09	202
D14-161GH/09	V	~ D14-163GH/09	202
D14-162GH/09	V	~ D14-163GH/09	202
D14-163GH/09	V		202




Sp403

Type	Hersteller	gleich	Seite
D10-191GH	T		199
D10-191GM	T	D10-191GH	199
D10-192GH	T	~ D10-19GH	199
D10-19GH	T		199
D14-140BE	T	D14-140GH	202
D14-140GH	T		202




Sp404

Type	Hersteller	gleich	Seite
D6-100GH	T		199




Sp405

Type	Hersteller	gleich	Seite
D7-16GP	V	~ D7-190GP	199
D7-19GH	V	~ D7-190GH	199
D7-19GM	V	~ D7-190GM	199




Sp406

Type	Hersteller	gleich	Seite
D10-200GH/07	SV		200
D13-49BE	V		201




Sp407

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-500BE/01	V	D13-500GH/01	201
D13-500GH/01	V		201
D13-500GM/01	V	D13-500GH/01	201
D13-500GP/01	V	D13-500GH/01	201




Sp409

Type	Hersteller	gleich	Seite
E10-130BE	V	E10-130GH	206
E10-130GH	V		206
E10-130GM	V	E10-130GH	206
E10-130GP	V	E10-130GH	206




Sp410

Type	Hersteller	gleich	Seite
E13-12BE	V	E13-12GH	206
E13-12GH	V		206
E13-12GM	V	E13-12GH	206




Sp411

Type	Hersteller	gleich	Seite
D13-620GH	V		201
D13-620GM	V	D13-620GH	201




Sp412

Type	Hersteller	gleich	Seite
D14-220GH	T		202
D14-220GM	T	D14-220GH	202




Sp413

Type	Hersteller	gleich	Seite
D14-230GH	T		202
D14-230GV	T	D14-230GH	202
D14-231GH	T	~ D14-230GH	202
D14-231GV	T	D14-231GH	202




Sp414

Type	Hersteller	gleich	Seite
D18-141GH	T	~ D18-140GH	202
D18-141GJ	T	D18-141GH	202
D18-141GM	T	D18-141GH	202




Sp415

Type	Hersteller	gleich	Seite
E14-100GH	T		206




St1


Type	Hersteller	gleich	Seite
UY11	G		178

**St2**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EA111	T		174

**St3**


Type	Hersteller	gleich	Seite
RFG5	TD		176

**St4**


Type	Hersteller	gleich	Seite
AZ11	G		173
AZ12	G		173
VG3116	H	= AZ12	173
VG5107	H	= AZ11	173

**St5**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EZ11	G		175

**St6**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6GG6	Tkd	= EZ12	175
EF111	T	~ EF11	185
EF112	T	~ EF12	185
EZ12	G		175

**St7**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EB11	TV		174

**St9**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DC11	T		47

**St11**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DF11	T		49
DL11	T		53

**St12**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF11	G		81
EF12	G		81
EF12K	T	EF12	81
EL112	T	~ EL152	185
UF11	TV		127
UL12	T		128

**St13**


Type	Hersteller	gleich	Seite
6E102	Tkd	= EL12	89
AV1037	T	= EL11	89
EL11	G		89
EL11/375	TV	EL11	89
EL11N	V	= EL11	89
EL12	G		89
EL12/325	V	EL12	89
EL12/350	V	EL12/375	89
EL12/375	SV	EL12	89
EL12N	D	~ EL12spez.	185
EL13	T	~ EL8	185
EL150	T	= EL12/350	89
F2a11	S	~ F2a	185
UL11	T	~ UL41	187

**St14**


Type	Hersteller	gleich	Seite
DAP50	T	~ EL152	184
EL12spez.	G		89

**St15**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF13	G		81

**St16**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EF14	T		81
UF14	T	~ EF14	187
VF14	T	~ UF14	187


**St18**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EBC11	G		65




St19

Type	Hersteller	gleich	Seite
DAF11	G		46




St20

Type	Hersteller	gleich	Seite
EBF11	G		66
EBF15	T		66
UBF11	G	~ EBF11	187
UBF15	T	~ EBF15	187
VBF11	T	~ UBF11	187




St21

Type	Hersteller	gleich	Seite
DDD11	T		49




St22


Type	Hersteller	gleich	Seite
EDD11	G		80

**St24**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECL11	G		77
UCL11	G		126
VCL11	G		130

**St25**


Type	Hersteller	gleich	Seite
UEL11	T		127
VEL11	T	~ UEL11	187

**St26**

Type	Hersteller	gleich	Seite
DCH11	T		48


**St27**

Type	Hersteller	gleich	Seite
ECH11	G		75
UCH11	G		125
VCH11	G	~ UCH11	187




St28

Type	Hersteller	gleich	Seite
EFM11	G		87
UFM11	T	~ EFM11	128




St29

Type	Hersteller	gleich	Seite
EM11	G		96
UM11	G	~ EM11	129




St32

Type	Hersteller	gleich	Seite
EF12spez.	T		81




St34


Type	Hersteller	gleich	Seite
GR20-46	X	~ GR20-42	185
GR24-22	XY		182

**St35**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EF15	T		185
UF15	T	~ EF15	187

**St36**


Type	Hersteller	gleich	Seite
ECF12	T		73
UCF12	T	~ ECF12	187

**St37**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EYY53	D	EYY13	175

**St37a**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EYY13	D	EYY53	175

**St38**


Type	Hersteller	gleich	Seite
UEL51	D		127

**St40**


Type	Hersteller	gleich	Seite
EZ150	T		175

**St42**

Type	Hersteller	gleich	Seite
GY11	D	~ RG62	186

**St48**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EAA11	T		174
UAA11	T		178

**St50**

Type	Hersteller	gleich	Seite
EL151	T		93
EL156	ST		93
PL11	T	~ PL82	186